



ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ
(ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД)

вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112, тел. (044) 204-79-95
ел.пошта: bureau@sies.gov.ua, оф. вебсайт: sies.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42578602

№ _____ на № _____ від _____

**Державна регуляторна служба
України**

Відповідно до Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77, та статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна інспекція енергетичного нагляду України надсилає на погодження проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж» (далі – проєкт акта).

Просимо погодити проєкт акта в установленому порядку.

- Додатки:
1. Проєкт акта на 23 арк. в 1 прим.
 2. Пояснювальна записка до проєкту акта на 4 арк. в 1 прим.
 3. Порівняльна таблиця до проєкту акта на 46 арк. в 1 прим.
 4. Погодження проєкту акта Міненерго на 4 арк. в 1 прим.
 5. Аналіз регуляторного впливу до проєкту акта на 14 арк. в 1 прим.
 6. Повідомлення про оприлюднення проєкту акта на 1 арк. в 1 прим.

Т.в.о. Голови

Роман БОДНАР

Нінель Семак 204 79 43



Сертифікат
58E2D9E7F900307B04000000A38E2F00B61A8600
Підписувач Боднар Роман Валерійович
Дійсний з 15.07.2020 по 15.07.2022



Держенергонагляд
7/8.1-1555-21 від 31.05.2021



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від «___» _____ 2021 р. № _____

Київ

Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Внести зміни до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 28), виклавши їх у редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ



Сертифікат
58E2D9E7F900307B04000000A38E2F00B61A8600
Підписувач Боднар Роман Валерійович
Дійсний з 15.07.2020 по 15.07.2022



Держенергонагляд
7/8.1-1555-21 від 31.05.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1997 р. № 209
(у редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від _____ 2021 р. № ____)

ПРАВИЛА **охорони електричних мереж**

Загальна частина

1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, а також визначають заходи з охорони електричних мереж.

2. Дія цих Правил поширюється на учасників ринку електричної енергії, юридичних та фізичних осіб, у власності яких перебувають об'єкти передачі електричної енергії і/або які здійснюють їх експлуатацію (далі – власники електричних мереж), а також яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти передачі електричної енергії.

3. Ці Правила запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використовуються у разі проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.

4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», «Про ринок електричної енергії».

5. Відносини, пов'язані з виконанням вимог щодо визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, регулюються Земельним та Лісовим кодексами України, законами України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», «Про ринок електричної енергії», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги» та «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, нормами та правилами.

6. Для створення належних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог техніки безпеки здійснюються такі заходи:

відводяться земельні ділянки;

встановлюються охоронні зони;

визначається та забезпечується дотримання мінімально допустимих відстаней від електричних мереж до промислових об'єктів, трубопроводів, доріг, об'єктів міської інфраструктури та насаджень;

прокладаються та утримуються просіки у лісових, садових, паркових та інших багаторічних насадженнях.

Для захисту населення від впливу електричного поля повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище встановлюються санітарно-захисні зони відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19 червня 1996 р. № 173.

Розміри охоронних зон електричних мереж

7. Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

уздовж повітряних ліній електропередачі – у вигляді земельної ділянки та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення, на таку відстань по горизонталі:

2 метри – до 1 кВ;

10 метрів – 3 – 20 кВ;

15 метрів – 35 кВ;

20 метрів – 110 кВ;

25 метрів – 150 кВ, 220 кВ;

30 метрів – 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

40 метрів – 750 кВ;

уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водні об'єкти (ріки, канали, озера, ставки тощо) – у вигляді повітряного простору над поверхнею водного об'єкта, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення, для судноплавних водних об'єктів на відстань 100 метрів;

за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, на відстань 3 метри від огорожі, краю фундаменту неогороженої споруди або стояків щоголової підстанції;

уздовж підземних кабельних ліній електропередачі (крім кабельних ліній напругою до 1 кВ, прокладених в місцях під тротуарами) – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, а також стін кабельного колодязя чи іншої підземної або наземної кабельної споруди (опори) на відстань 1 метра;

уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами, – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїзної частини вулиці;

уздовж підводних кабельних ліній електропередачі – у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, на відстань 100 метрів.

Для ділянок кабельних ліній електропередачі, що прокладені в тунелях, галереях, на естакадах, стінах, мостах чи в інших підземних або наземних кабельних спорудах, а також для ліній із захищеними, ізольованими та самоутримними ізольованими проводами, прокладених на фасадах будинків, необхідні відстані і заходи захисту встановлюються відповідно до проєктів улаштування цих ліній згідно з Правилами улаштування електроустановок, затвердженими наказом Міненергуютілля від 21 липня 2017 р. № 476.

Для об'єктів будівництва, які у законний спосіб (наявні відповідні дозволи) розташовані в межах охоронних зон електричних мереж, повинні бути забезпечені відповідні відстані, а також реалізовані заходи захисту, передбачені Правилами улаштування електроустановок.

Порядок облаштування та використання охоронних зон

8. На період будівництва та експлуатації електричних мереж земельні ділянки надаються забудовникам (власникам електричних мереж) відповідно до законодавства, що врегульовує питання землевідведення.

У межах охоронних зон електричних мереж землі використовуються у порядку, встановленому законодавством.

9. Юридичним та фізичним особам, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться об'єкти передачі електричної енергії, зобов'язані вживати належних заходів для збереження зазначених об'єктів, а саме:

підтримання пожежобезпечного стану земельних ділянок, своєчасне прибирання соломи, сміття, сухого бур'яну, сухого очерету, заорювання стерні;

виконання обґрунтованих вимог власників електричних мереж щодо дотримання обмежень та обтяжень в охоронних зонах;

забезпечення безперешкодного доступу в установленому порядку уповноважених представників власника електричних мереж до об'єктів передачі електричної енергії, розташованих на території інших юридичних та фізичних осіб, для ремонту і технічного обслуговування цих об'єктів.

10. Уздовж повітряних ліній електропередачі і за периметром трансформаторних підстанцій, споруд (опор), розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, які

розташовуються на земельних лісових ділянках або на земельних ділянках, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, іншими багаторічними насадженнями (далі – лісові ділянки та інші багаторічні насадження), мають бути прокладені просіки та улаштовані проїзди до споруд (опор) ліній електропередачі та вільні від насаджень земельні ділянки біля споруд (опор).

У садах та на землях, зайнятих іншими багаторічними насадженнями з перспективною висотою порід до 4 метрів, улаштовується лише проїзд до споруд (опор).

11. Улаштування просік або проїздів до споруд (опор) та вільних від насаджень земельних ділянок біля споруд (опор), їх утримання в належному стані здійснюється з дотриманням таких вимог:

у насадженнях з перспективною висотою порід промислового чи господарчого призначення до 4 метрів улаштовують проїзди до споруд (опор) для автотранспортної та спеціальної техніки, а також вільні від насаджень земельні ділянки в радіусі до 5 метрів навколо фундаментів або елементів споруд (опор), які необхідні для проведення ремонтних та експлуатаційних робіт.

Просіки прокладають у разі, коли необхідність їх улаштування обґрунтована проектом, викликана умовами будівництва та експлуатації ліній електропередачі.

За необхідності улаштування просік їх ширина повинна дорівнювати відстані між крайніми проводами (у стані їх найбільшого відхилення) плюс додаткові відстані:

для ліній напругою до 20 кВ по 1 метру по обидва боки від проєкції крайніх проводів;

для ліній напругою від 35 до 150 кВ по 2 метри по обидва боки від проєкції крайніх проводів;

для ліній напругою 220 кВ, 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ та 750 кВ по 3 метри по обидва боки від проєкції крайніх проводів;

у насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри в лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчих і захисних лісах, інших багаторічних насадженнях ширина просіки повітряної лінії електропередачі повинна дорівнювати відстані по горизонталі між крайніми проводами плюс додаткова відстань по горизонталі з кожного боку лінії до гілок дерев від крайніх проводів у стані їх найбільшого відхилення, яка повинна бути не менше як:

від неізольованих проводів ліній напругою:

1 метр – до 1 кВ;

2 метри – 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ;

3 метри – 35 кВ, 110 кВ;

4 метри – 150 кВ, 220 кВ;

5 метрів – 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

8 метрів – 750 кВ;

від ізольованих проводів ліній напругою:

0,5 метра – до 20 кВ;

в експлуатаційних лісах з перспективною висотою порід понад 4 метри для повітряної лінії електропередачі напругою понад 1 кВ улаштовують просіку шириною, що дорівнює відстані між крайніми проводами плюс додаткова відстань, що дорівнює середній висоті перспективного росту існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі в стані його найбільшого відхилення.

Для експлуатації повітряних ліній, які проходять через ліси, сади або насадження інших дерев, в яких просіку проєктом не передбачено, улаштовують проїзди до опор для автотранспортної та спеціальної техніки, а також вільні від насаджень земельні ділянки в радіусі до 5 метрів навколо фундаментів або елементів опор, які необхідні для виконання ремонтних і експлуатаційних робіт;

у лісах будь-якої категорії з висотою насаджень понад 4 метри, де проходять повітряні лінії електропередачі, які забезпечують видачу потужності атомних електростанцій, та повітряні лінії електропередачі, у разі вимикання яких можливі порушення в роботі об'єднаної енергетичної системи України та розвантаження електростанцій, а також повітряні лінії електропередачі, які живлять особливо важливі об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки, улаштовують просіку завширшки не менше за відстань, що дорівнює відстані по горизонталі між крайніми найбільш віддаленими проводами плюс відстані, що дорівнюють середній висоті перспективного росту існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряних ліній електропередачі в стані його найбільшого відхилення;

якщо конструкція повітряної лінії електропередачі забезпечує підвищені вертикальні відстані над насадженнями, а також у місцях зниження рельєфу, на косогорах і в ярах, проходження повітряної лінії електропередачі через насадження необхідно здійснювати відповідно до пункту 10 цих Правил.

При цьому відстань по вертикалі від верху крон дерев до проводу повітряної лінії електропередачі у стані його найбільшого провисання повинна бути більше як:

2 метри – до 110 кВ;

3 метри – 150 кВ, 220 кВ;

4 метри – 330 кВ;

5 метрів – 400 кВ, 500 кВ;

8 метрів – 750 кВ;

за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, розташованих у лісових ділянках та інших багаторічних насадженнях з перспективною висотою порід до 4 метрів, просіки не улаштовуються.

У лісових ділянках та інших багаторічних насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри мають видалятися окремі дерева або групи дерев, щоб запобігти пошкодженню трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, в разі падіння таких дерев;

окремі дерева або групи дерев, які ростуть на краю просіки або поза просікою, підлягають видаленню, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до крайніх проводів повітряної лінії електропередачі;

юридичним та фізичним, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування землі лісогосподарського призначення, де знаходяться об'єкти електричних мереж, повинні сприяти власникам електричних мереж утримувати просіки в стані пожежної безпеки;

видалення самосійних чагарників і дерев (насаджень) у межах просік, прокладених за проектами будівництва повітряних ліній електропередачі, з метою приведення їх у належний стан виконують власники електричних мереж без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісу;

у разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев й інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок цих підприємств і осіб;

прокладання просік обов'язково ведеться таким чином, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей.

На пухких (піщаних) ґрунтах, крутих (понад 15 градусів) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та впливу вітрової ерозії, забороняється під час розчистки просік видаляти кущі та молодняк заввишки до 2 метрів, викорчовувати пні.

12. У межах охоронних зон повітряних ліній забороняється:

будувати житлові будинки, будинки громадського призначення;

розміщати споруди іншого призначення на меншій відстані від елементів електричних мереж, ніж встановлена цими Правилами;

складати будь-які матеріали та сміття, розпалювати вогнища та здійснювати підпал стерні, очерету та бур'яну, влаштовувати звалища;

саджати дерева, крім кущів та саджанців з висотою перспективного росту не більш як 2 метри;

розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

влаштовувати спортивні та дитячі майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених в установленому порядку робіт;

запускати безпілотні літальні апарати (крім випадків використання їх для забезпечення експлуатації та охорони електричних мереж), повітряні кулі та змії;

підсипати та вибирати ґрунт, влаштовувати водосховища, ставки та інші водні споруди;

влаштовувати зупинки та стоянки усіх видів транспорту в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.

13. В охоронних зонах кабельних ліній електропередачі забороняється:

саджати дерева та кущі;

зводити будинки, споруди будь-якого призначення;

виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, автотранспорту та техніки з навантаженням на вісь понад 5 тонн, скидати вантажі масою понад 5 тонн;

зливати їдкі і такі, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали;

кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами, у тому числі займатися промисловим рибальством (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі та/або зв'язку (телемеханіки)).

14. Фізичним та юридичним особам, у тому числі власникам і користувачам земельних ділянок, у межах охоронних зон електричних мереж (повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв), забороняється виконувати земляні, будівельні та інші роботи, що можуть призвести до порушення безаварійного функціонування об'єктів електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, в тому числі:

перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підключення до електричних мереж;

накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи.

15. Польоти повітряних суден, інше використання повітряного простору над електричними мережами і поблизу них, а також проектування, будівництво та експлуатація електричних мереж у зоні повітряних польотів повинні здійснюватися відповідно до законодавства, яке регулює використання повітряного простору України.

16. Власники вулично-дорожньої мережі повинні встановлювати дорожні знаки в місцях перетину доріг з межами охоронних та санітарно-захисних зон електричних мереж напругою 330 кВ і вище, що забороняють зупинку автотранспорту, а також знаки дозволених габаритів у межах цих зон.

17. Власники електричних мереж для забезпечення охорони електричних мереж:

передають оформлені в установленому порядку матеріали про фактичне розташування електричних мереж відповідним органам місцевого самоврядування для нанесення їх на схеми землеустрою;

спільно з місцевими органами виконавчої влади проводять уточнення переліку землевласників, землекористувачів тощо, по території яких проходять траси повітряних ліній, здійснюють інвентаризацію зелених насаджень (дерев, кущів тощо), що потребують підрізки та вирубки, а також визначають об'єкти, які знаходяться в межах охоронних зон без наявності відповідних дозволів;

інформують населення через засоби масової інформації, навчальні заклади, громадські організації про небезпеку, яку представляють лінії електропередачі, а також про збитки, до яких призводить їх вимкнення;

організують вручення місцевій виконавчій владі, керівникам сільськогосподарських структур і лісових господарств, керівникам транспортних господарств та власникам земель або землекористувачам, через територію яких проходять повітряні лінії електропередачі, а також керівникам юридичних осіб, які розташовані поруч з охоронними зонами, повідомлення про вимоги щодо охорони електричних мереж та умов виконання робіт в межах охоронних зон електричних мереж;

під час будівництва нових повітряних ліній електропередачі напругою від 0,38 до 20 кВ, що проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження, повинні на підставі техніко-економічних обґрунтувань передбачати застосування самоутримних ізольованих (захищених) проводів або спеціальних повітряних кабелів;

організують обслуговування навігаційних знаків у місцях перетинання кабельних і повітряних ліній електропередачі із судноплавними та сплавними ріками, водосховищами, каналами та озерами;

здійснюють заходи щодо розчищення трас повітряних ліній електропередачі, знищення бур'янів, сухого очерету і чагарників у межах земельних ділянок, наданих у власність чи користування під споруди (опори) повітряних ліній електропередачі;

письмово інформують власників або користувачів земельних ділянок про проведення планових робіт з ремонту і реконструкції ліній електропередачі не пізніше ніж за десять днів до початку таких робіт;

забезпечують розміщення на об'єктах електричних мереж інформації (у тому числі контакту), необхідної для ідентифікації об'єкта електричних мереж при інформуванні про його несправний стан або аварійну ситуацію;

видаляють аварійно небезпечні дерева і гілки в охоронних та санітарно-захисних зонах повітряних ліній електропередачі, що проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження в населених пунктах без компенсації збитків власникам лісових ділянок та інших багаторічних насаджень;

вживають заходів, передбачених нормами та правилами технічної експлуатації електричних мереж.

Проведення робіт в охоронних зонах електричних мереж

18. Планові роботи з ремонту та реконструкції ліній електропередачі, що проходять через сільськогосподарські угіддя, виконуються за погодженням з власниками землі і землекористувачами, як правило, в період, коли угіддя не зайняті сільськогосподарськими культурами або якщо можливо забезпечити збереження цих культур.

Планові роботи з ремонту і реконструкції кабельних ліній електропередачі в межах червоних ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть виконуватися тільки після отримання в установленому порядку відповідного дозвільного документа (з обов'язковим погодженням з підрозділами пожежної охорони) на їх проведення з обмеженням або заборону дорожнього руху з боку власника вулично-дорожньої мережі.

Умови виконання зазначених робіт повинні бути погоджені не пізніше як за три доби до їх початку.

19. Роботи із запобігання аваріям в електричних мережах, траса яких прокладена в зоні багаторічних насаджень, виконуються після оформлення належного дозволу (лісорубного квитка) згідно з вимогами статті 69 Лісового кодексу України та Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550).

20. Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволено виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із землекористувачами і без дозволу власника вулично-дорожніх мереж, але з повідомленням їх (за необхідності – з повідомленням відповідного підрозділу поліції) про проведення робіт у триденний термін після їх початку.

Роботи із ліквідації аварій кабельних ліній у межах червоних ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть виконуватися без отримання ордера (дозволу) з подальшим повідомленням власника вулично-дорожньої мережі і уповноваженого підрозділу Національної поліції.

21. Підприємства (організації), які виконують зазначені роботи, повинні влаштовувати об'їзди, огорожувати місця виконання робіт і встановлювати відповідні дорожні знаки.

22. При виявленні обірваних або провислих проводів повітряних ліній електропередачі, повалених або наближених до проводів дерев, пошкоджених кабелів та інших пошкоджених елементів електричних мереж необхідно негайно повідомити про це власника електричних мереж або місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, Національну поліцію.

23. У разі виявлення кабельної лінії електропередачі, не зазначеної в технічній документації на виконання робіт, слід негайно припинити роботи, вжити заходів із збереження кабелю і повідомити про це власника електричних мереж, місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.

24. Капітани суден (керівники робіт) у разі випадкового обриву проводів або підняття кабелю з води якорем, рибальським знаряддям та іншим засобом зобов'язані негайно повідомити про це власника електричних мереж (оператора системи передачі або розподілу) або місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.

25. Фізичні та юридичні особи, які мають намір планово виконувати земляні, будівельні та інші роботи, виконання яких може становити загрозу надійності електричних мереж та/або скласти безпеку електротравматизму, в межах охоронних зон електричних мереж, повинні за 10 діб повідомити про це власника електричних мереж, який експлуатує такі електричні мережі.

Власник електричних мереж за три дні до початку робіт повинен надати погодження (дозвіл) на виконання робіт в охоронних зонах електричних мереж або вмотивовану відмову, визначивши заходи, необхідні для безпечного виконання робіт (у тому числі необхідність присутності представника власника електричних мереж під час виконання робіт), за формами в залежності від виду ліній електропередачі, наведеними у додатках 1 і 2 до цих Правил.

До дозволу на виконання робіт в охоронній зоні кабельної лінії електропередачі (за необхідності) додається план із зазначенням розміщення та глибини залягання кабельних ліній електропередачі, складений згідно з актом уточнення траси кабельної лінії за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.

26. У разі проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт в охоронних та санітарно-захисних зонах, що здійснюються з метою запобігання або ліквідації наслідків аварійних ситуацій (стихійних явищ), допускається їх виконання без попереднього погодження з власником електричних мереж та з дотриманням таких вимог:

організація, що виконує відновлювальні роботи, водночас з направленням робітників на місце аварії незалежно від часу доби повинна надіслати повідомлення власнику електричних мереж та організаціям, які мають суміжні з місцем аварії кабельні або повітряні лінії, про необхідність прибуття їх представників;

до прибуття на місце аварії представника власника електричних мереж земляні роботи в охоронній зоні кабельної лінії електропередачі повинні виконуватися вручну. У разі виявлення кабелю необхідно забезпечити його збереження від пошкоджень;

після прибуття на місце аварії представник власника електричних мереж зобов'язаний вказати місце розташування об'єктів передачі електричної

енергії, переконатися у повноті заходів безпеки і забезпеченні збереження об'єктів, оформити погодження та контролювати проведення робіт;

у разі виконання аварійно-відновлювальних робіт з порушенням (недотриманням) вимог цих Правил власником електричних мереж оформлюється акт-заборона за формою, наведеною у додатку 4 до цих Правил. Забороненими можуть бути роботи, виконання яких з порушенням цих Правил може створити загрозу для життя людей або призвести до пошкодження діючих об'єктів електричних мереж.

27. Виконавці робіт, майстри, бригадири, кранівники, машиністи землерийних, палезабивних та інших будівельних механізмів і машин до початку робіт в охоронних зонах ліній електропередачі повинні бути ознайомлені представником власника електричних мереж з розміщенням повітряних і кабельних ліній електропередачі.

28. Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі із застосуванням машин і механізмів забороняється обробіток ґрунту в межах обвалування навколо фундаментів і відтяжок опор.

29. Працівникам власників електричних мереж, у віданні яких перебувають електричні мережі, надається право безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів передачі електричної енергії, розташованих на територіях інших підприємств, для їх ремонту, технічного обслуговування та оперативних перемикачів.

30. Після завершення робіт в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, виконавець робіт повинен забезпечувати прибирання місця проведення робіт (розрівнювання ґрунту, вивезення сміття, яке накопичувалося під час проведення робіт).

31. Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в дозволі на виконання робіт. Після закінчення ремонтних або аварійно-відновлювальних робіт підприємство (організація), яке виконувало зазначені роботи, зобов'язане привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власникам землі та землекористувачам збитки, заподіяні під час виконання робіт. Збитки власників землі та землекористувачів визначаються і відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

Нагляд (контроль) за дотриманням вимог Правил

32. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які надають дозволи на розміщення об'єктів будівництва, в тому числі в охоронних та санітарно-захисних зонах електричних мереж,

зобов'язані сприяти власникам електричних мереж у роботі із збереження електричних мереж, запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків у діючих електромережах, а також у забезпеченні виконання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами.

33. Спірні питання, які виникають між власниками електричних мереж, а також юридичними та фізичними особами, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти передачі електричної енергії, розглядаються Держенергонаглядом, ДІАМ, Укртрансбезпекою, Держпраці, ДСНС, Морською адміністрацією, Укравтодором та Держлісагентством у межах повноважень кожного вищезазначеного центрального органу виконавчої влади.

34. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення вимог цих Правил, склад правопорушень і злочинів та порядок притягнення осіб, які їх вчинили, до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності визначаються згідно із законодавством.

Додаток 1
до Правил охорони
електричних мереж
(пункт 25)

(назва власника електричних мереж)

ДОЗВІЛ № _____ від _____ 20__ р.
на виконання робіт в охоронній зоні
кабельної лінії електропередачі

(назва кабельної лінії та її окремих ділянок)

Дозвіл виданий _____
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові (за наявності) фізичної особи, місцезнаходження та номер телефону)

на виконання робіт з

(назва робіт)

Підстава видачі дозволу:

(лист-клопотання, проєкт організації та/або виконання робіт тощо)

Місце виконання робіт:

(назва населеного пункту, вулиці, площі,

провулка, подвір'я, будинку тощо та/або маркери по трасі, геолокація)

Термін виконання робіт:

Початок: дата _____, год. _____

Закінчення: дата _____, год. _____

Відповідальним за виконання земляних робіт згідно з розпорядженням (листом)

(найменування юридичної особи або прізвище,

ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

призначений _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), найменування посади,

номер телефону, домашня адреса)

1. Умови виконання робіт

Роботи виконуються ручним способом на ділянках в охоронній зоні кабельної лінії (по 1 метру з обох боків від траси кабелю, винесеної на поверхню місцевості, або крайніх кабелів)_____

(назва вулиці і позначення ділянок роботи)

Роботи виконуються із застосуванням землерийних механізмів на ділянках поза охоронною зоною _____

(назва вулиці і позначення ділянок)

з контрольним шурфуванням кабелю _____

(назва кабельних ліній)

Шурфування кабелю виконується силами замовника (підрядчика) під наглядом представника _____

(найменування юридичної особи або прізвище,

ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, місцезнаходження)

який викликається не пізніше ніж за три робочі дні до початку виконання робіт. За результатами шурфування складають акт уточнення траси ліній.

Роботи з відкопування кабелю без представника власника електричних мереж не проводити, а у разі виявлення кабелю земляні роботи припинити і негайно повідомити власника електричних мереж за номером телефону _____ або чергового району електричних мереж за номером телефону _____.

Для запобігання нещасним випадкам до виявленого кабелю не торкатися, не пересувати і не засипати його.

Під час виконання робіт ручним способом застосовувати ломи, кайла, відбійні молотки дозволяється тільки для розроблення верхнього покриття (асфальту, бруківки тощо). Роботи у мерзлому ґрунті дозволяється виконувати з відігріванням ґрунту за вказівкою власника електричних мереж _____.

Відкопування кабелів у місцях перетину проводиться у присутності представника _____

Відкопані кабелі за вказівкою і під наглядом представника захищаються коробами і надійно закріплюються. Ці роботи виконуються тією ж організацією, що й земляні.

Спеціальні умови виконання робіт _____

З правилами виконання робіт у межах охоронних зон ліній електропередачі, порядком поводження з діючими кабелями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони електричних мереж ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відповідальний за виконання робіт _____
(найменування посади, підпис,
_____ прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Дозвіл видав _____
(найменування посади, підпис,
_____ прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

2. Допуск до робіт

З відповідальним за виконання робіт _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
_____ на місці їх виконання проведено інструктування з правил техніки безпеки під час робіт в охоронних зонах кабельних ліній, зазначені траси кабелів і безпечна зона виконання робіт обмежена попереджувальними плакатами і розпізнавальними знаками.

За результатами шурфування складено акт від _____ № _____ уточнення траси кабельної лінії.

Допуск здійснив і виконання робіт дозволив:
представник власника електричних мереж _____
(найменування посади,
_____ підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Роботи розпочав:
відповідальний за виконання земляних робіт _____
(найменування посади,
_____ найменування юридичної особи, підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Дата _____ год. _____

3. Продовження робіт

Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт
з _____ 20__ р. до _____ 20__ р. _____
(найменування посади,
_____ підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

У разі потреби змінити умови виконання робіт дозвіл оформлюється окремим дозволом.

Складений у двох примірниках:

1-й примірник – для _____;
(найменування юридичної особи, яка виконує роботи)

2-й примірник – для _____
(найменування власника електричних мереж)

4. Закінчення робіт

Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято

(зазначити перелік робіт: відновлено стан

загороджень, майданчиків; ґрунт розрівняно, сміття

вивезене тощо)

Відповідальний за виконання робіт

Представник власника електричних мереж

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

« ____ » _____ 20__ р.

Додаток 2
до Правил охорони
електричних мереж
(пункт 25)

(найменування власника електричних мереж)

ДОЗВІЛ № _____ від _____ 20__ р.
на виконання робіт в охоронній зоні
повітряної лінії електропередачі

(назва повітряної лінії)

Дозвіл виданий _____
(кому, найменування юридичної особи, її місцезнаходження та

номер телефону)

на виконання робіт з

(перелік робіт)

Підстава видачі дозволу

(лист-клопотання, проєкт виконання

робіт тощо)

Місце виконання робіт

(точне місцезнаходження ділянки

виконання робіт)

Термін виконання робіт:

Початок: дата _____, год. _____

Закінчення: дата _____, год. _____

Відповідальним за виконання робіт згідно з розпорядженням (листом)

(найменування юридичної особи)

призначений

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), найменування посади, місце роботи,

номер телефону, домашня адреса)

1. Умови виконання робіт

Загальні умови виконання робіт _____
(зазначити охоронну зону, вимоги

щодо застосування землерийних та вантажопідйомних машин та ін.)

Спеціальні умови виконання робіт, пов'язані з наявністю небезпечних і шкідливих чинників

(наведена напруга,

електричне поле тощо)

З правилами виконання робіт у межах охоронної зони ліній електропередачі, порядком поводження з діючими лініями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони електричних мереж ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відповідальний за виконання робіт _____
(найменування посади, підпис,

прізвище ім'я, по батькові (за наявності))

Дозвіл видав:

_____ (найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

2. Допуск до робіт

З відповідальним за виконання робіт _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

на місці виконання робіт проведено інструктування з правил техніки безпеки під час робіт в охоронних зонах повітряних ліній, зазначено межі безпечної зони робіт.

Допуск здійснив і виконання робіт дозволив:

представник власника електричних мереж _____
(найменування посади,

підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Роботи розпочав:

відповідальний за виконання робіт _____
(найменування посади,

найменування юридичної особи, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дата _____ год. _____

3. Продовження робіт

Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт

з _____ 20__ р. до _____ 20__ р. _____

(найменування посади,

підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт

з _____ 20__ р. до _____ 20__ р. _____

(найменування посади,

підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Складений у двох примірниках:

1-й примірник – для _____;

(найменування юридичної особи, яка виконує роботи)

2-й примірник – для _____

(найменування власника електричних мереж)

4. Закінчення робіт

Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято

(зазначити проведені роботи для відновлення стану

ділянки охоронної зони повітряних ліній)

Відповідальний за виконання робіт: _____

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Представник власника електричних мереж: _____

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Додаток 3
до Правил охорони
електричних мереж
(пункт 25)

АКТ № _____

уточнення траси кабельної лінії _____
(назва лінії)

_____ 20__ р.
(дата)

Ми, які нижче підписалися, склали цей акт про те, що під час уточнення траси кабельної лінії електропередачі _____

(назва лінії)

_____ викопано шурфів у кількості _____ шт.,
встановлено розпізнавальні та попереджувальні показчики кабельної лінії. Представник
власника електричних мереж повинен бути присутнім під час виконання робіт

(зазначити дату і годину)

Межами робочого місця та умовами безпечного виконання робіт визначено

Уточнення траси кабельної лінії проводилось згідно з дозволом від _____ 20__ р.
№ _____ на виконання робіт поблизу кабельних ліній.

Представник власника електричних мереж _____
(найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Представник замовника _____
(найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Представник підрядчика _____
(найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Додаток 4
до Правил охорони
електричних мереж
(пункт 26)

(найменування власника електричних мереж)

Кому _____

—

АКТ-ЗАБОРОНА

від _____ 20__ р. № _____

Відповідно до Правил охорони електричних мереж і з метою запобігання пошкодженню лінії електропередачі, що може призвести до нещасних випадків, значного недовідпуску електроенергії, пошкодження обладнання, _____
(найменування власника електричних мереж)

забороняє виконання будівельно-монтажних, відновлювальних і земельних робіт на ділянці лінії електропередачі

(назва лінії, межі охоронної зони)

Ескіз заборонної зони наведено на зворотному боці цього акта (з можливим додаванням з фотофіксацією місяця проведення робіт).

Причина заборони _____

Дозвіл на виконання робіт необхідно отримати в _____

(найменування власника електричних мереж, місцезнаходження, номер телефону)

Акт склав представник власника електричних мереж:

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Акт вручив: _____

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

(дата, год.)

(лінія відрізу)

РОЗПISКА

про отримання акта-заборони від _____ 20__ р. № _____

на виконання робіт у зоні _____

Акт-заборону отримав і про відповідальність за порушення Правил охорони електричних мереж попереджений.

« _____ » _____ 20__ р.

(найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження _____

_____ номер телефону _____

(зворотний бік акта-заборони)

Ескіз

заборонної зони для проведення робіт поблизу

_____ (назва лінії електропередачі)

Примітка. На ескізі зазначаються опори ЛЕП, їх номери, кабельні лінії, прив'язка до місцевості: доріг, будівель, споруд; напрямки горизонту та населених пунктів, номери будинків та інше. Червоним або іншим кольором позначають межі та розміри заборонної зони.

Ескіз виконав

_____ (найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дата _____ год. _____

(лінія відрізу)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж»

1. Мета

Метою прийняття проєкту постанови є врегулювання питань щодо встановлення вимог до охорони електричних мереж, підвищення надійності електропостачання та безпеки населення шляхом удосконалення господарсько-правових відносин між учасниками ринку електричної енергії, юридичними та фізичними особами, у власності яких перебувають об'єкти передачі електричної енергії і/або які здійснюють їх експлуатацію, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти передачі електричної енергії.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 32 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» додаткові вимоги щодо особливого режиму використання земель у межах спеціальних зон об'єктів енергетики встановлюються Правилами охорони електричних мереж, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Із прийняттям вищезазначеного Закону виникла необхідність приведення у відповідність Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 р. № 209 (далі – Правила).

Останні зміни цих Правил здійснено постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 161 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань безпеки дорожнього руху» в частині коригувань окремих назв організацій.

Таким чином, більше 20 років вимоги Правил залишалися незмінними. Водночас протягом цього періоду відбулися суттєві зміни в законодавстві України, а також зазнали змін відповідні технічні норми та правила, що впливають на формування та реалізацію вимог Правил.

Лише протягом 2020 року було зафіксовано 367 випадків порушення охоронних зон електричних мереж різних рівнів напруги та виявлено недотримання їх власниками вимог експлуатації електричних мереж в частині утримання охоронних зон у належному стані. Це стало причиною значної кількості відключень електричних мереж і, як наслідок, знеструмлення споживачів. Загальний недовідпуск електричної енергії склав 1515,44 тис. кВт*год.



Сертифікат
58E2D9E7F900307B04000000A38E2F00B61A8600
Підписувач Боднар Роман Валерійович
Дійсний з 15.07.2020 по 15.07.2022

Держенергонагляд



7/8.1-1555-21 від 31.05.2021

Так, порушення вимог Правил у частині охорони мереж та охоронних зон у 2020 році призвело до прямих збитків у системоутворюючій мережі системи передачі 220-750 кВ через падіння і пошкодження опор більше ніж на 5 млн грн (збиття сільгосптехнікою – 2 опор 750 кВ, 1 опори 330 кВ та 1 опори 220 кВ), крадіжки металевих кутників з опор призвели до збитків більше ніж на 12 млн грн.

У системах розподілу було пошкоджено 115 опор ПЛ 35-150 кВ та 1102 опори ПЛ 0,4 -10 кВ.

Водночас рівень аварійності в електричних мережах напругою 10 (6) – 110 (150) кВ, а це близько 830 тис. км, залишається достатньо високим і спостерігається збільшення кількості відключень та їх тривалості, зокрема, через двозначність тлумачень окремих вимог Правил, особливо споживачів електричної енергії, розподіл електричної енергії для яких здійснюється операторами системи розподілу через мережі інших споживачів (власників електричних мереж).

Досвід експлуатації електричних мереж довів, що цілий ряд саме таких конфліктних ситуацій пов'язано з особливим режимом охоронних зон, розбіжностями в нормативно-правових актах, нечіткими формулюваннями вимог щодо проектування відповідних охоронних зон, а також доглядом за зеленими насадженнями, які знаходяться в охоронних зонах електричних мереж.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови вносяться зміни до Правил шляхом викладення їх у новій редакції з метою встановлення додаткових вимог щодо особливого режиму використання земель у межах спеціальних зон об'єктів енергетики, усунення розбіжностей з чинними нормативно-правовими актами, забезпечення чіткого формулювання вимог щодо догляду за зеленими насадженнями та попередження виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з особливим режимом охоронних зон електричних мереж.

4. Правові аспекти

Земельний кодекс України;
Лісовий кодекс України;
Водний кодекс України;
Закон України «Про ринок електричної енергії»;
Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не потребуватиме додаткового фінансування з державного та місцевого бюджетів і здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на функціонування Держенергонагляду.

6. Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються впливу на зобов'язання України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації.

7. Прогноз результатів

Реалізація постанови матиме позитивний вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона	Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону	Пояснення очікуваного впливу
Учасники ринку електричної енергії, юридичні та фізичні особи, у власності яких перебувають об'єкти передачі електричної енергії і/або які здійснюють їх експлуатацію. Юридичні та фізичні особи, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти передачі електричної енергії	Підвищення безпечності та надійності функціонування електроенергетичної інфраструктури	Нова редакція Правил відповідає вимогам чинного законодавства та інших нормативних документів, враховує досвід експлуатації електричних мереж, чітко розмежовує обов'язки власників електричних мереж та суб'єктів господарювання щодо дотримання особливого режиму охоронних зон електричних мереж, що дозволить забезпечити належне проєктування відповідних охоронних зон, а також здійснення догляду за зеленими насадженнями, які знаходяться в охоронних зонах електричних мереж.
Споживачі електричної енергії	Забезпечення належного рівня якості та надійності	Міненерго спільно з Держенергонаглядом здійснюватиме контроль

	постачання електричної енергії	та моніторинг за виконанням Правил та у разі загрози надійності постачання електроенергії вживатиме заходів із зменшення ризиків її порушення.
--	-----------------------------------	--

**Т.в.о. Голови Державної інспекції
енергетичного нагляду України**

Роман БОДНАР

«___» _____ 2021 р.

Порівняльна таблиця

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	Загальна частина
Відсутнє	1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, а також визначають заходи з охорони електричних мереж.
Відсутнє	2. Дія цих Правил поширюється на учасників ринку електричної енергії, юридичних та фізичних осіб, у власності яких перебувають об'єкти передачі електричної енергії і/або які здійснюють їх експлуатацію (далі – власники електричних мереж), а також яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти передачі електричної енергії.
1. Правила охорони електричних мереж (далі – Правила) запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використовуються у разі проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.	3. Ці Правила запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використовуються у разі проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.



Сертифікат
58E2D9E7F900307B04000000A38E2F00B61A8600
 Підписувач Боднар Роман Валерійович
 Дійсний з 15.07.2020 по 15.07.2022



Держенергонагляд

7/8.1-1555-21 від 31.05.2021

Електричними мережами, які підлягають охороні згідно з Правилами, вважаються трансформаторні підстанції, розподільні пункти і пристрої, струмопроводи, повітряні лінії електропередачі, підземні і підводні кабельні лінії електропередачі та споруди, які до них належать.	
Відсутнє	4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», «Про ринок електричної енергії».
Відсутнє	5. Відносини, пов'язані з виконанням вимог щодо визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, регулюються Земельним та Лісовим кодексами України, законами України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», «Про ринок електричної енергії», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги» та «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, нормами та правилами.

2. Для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог техніки безпеки здійснюються такі заходи: відводяться земельні ділянки; встановлюються охоронні зони; визначаються мінімально допустимі відстані; прокладаються просіки у лісових, садових, паркових та інших багаторічних насадженнях.	6. Для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог техніки безпеки здійснюються такі заходи: відводяться земельні ділянки; встановлюються охоронні зони; визначається та забезпечується дотримання мінімально допустимих відстаней від електричних мереж до промислових об'єктів, трубопроводів, доріг, об'єктів міської інфраструктури та насаджень; прокладаються та утримуються просіки у лісових, садових, паркових та інших багаторічних насадженнях.
3. Для захисту населення від впливу електричного поля встановлюються санітарно-захисні зони повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.	Для захисту населення від впливу електричного поля повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище встановлюються санітарно-захисні зони відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19 червня 1996 р. № 173.
4. На період будівництва та експлуатації електричних мереж земельні ділянки надаються забудовникам відповідно до Земельного кодексу України. У межах охоронних зон землі у їх власників та користувачів не вилучаються, а використовуються з обмеженнями, передбаченими цими Правилами. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться об'єкти електричних	

мереж, зобов'язані вживати належних заходів до збереження зазначених об'єктів.	
	Розміри охоронних зон електричних мереж
5. Охоронні зони електричних мереж встановлюються: уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань: (для повітряних ліній напругою) 2 метрів – до 1 кВ 10 метрів – до 20 кВ 15 метрів – 35 кВ 20 метрів – 110 кВ 25 метрів – 150, 220 кВ 30 метрів – 330, 400, 500, +(-)400 кВ 40 метрів – 750 кВ; уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водоймища (ріки, канали, озера та ін.) – у вигляді повітряного простору над поверхнею водоймища, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення для судноплавних водоймищ на відстань 100 метрів, для несудноплавних – на відстань, передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній електропередачі, що проходять по суші; за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв – на відстані 3 метрів від	7. Охоронні зони електричних мереж встановлюються: уздовж повітряних ліній електропередачі – у вигляді земельної ділянки та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення, на таку відстань по горизонталі: 2 метри – до 1 кВ; 10 метрів – 3 – 20 кВ; 15 метрів – 35 кВ; 20 метрів – 110 кВ; 25 метрів – 150 кВ, 220 кВ; 30 метрів – 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ; 40 метрів – 750 кВ; 2) уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водні об'єкти (ріки, канали, озера, ставки тощо) – у вигляді повітряного простору над поверхнею водного об'єкта, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення, для судноплавних водних об'єктів – на відстань 100 метрів; 3) за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних

огорожі або споруди; уздовж підземних кабельних ліній електропередачі – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра; уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами, у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїжджої частини вулиці; уздовж підводних кабельних ліній електропередачі – у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 метрів.	пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, на відстань 3 метри від огорожі, краю фундаменту неогородженої споруди або стояків щоглової підстанції; 4) уздовж підземних кабельних ліній електропередачі (крім кабельних ліній напругою до 1 кВ, прокладених в місцях під тротуарами) – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, а також стін кабельного колодязя чи іншої підземної або наземної кабельної споруди (опори) на відстань 1 метра; 5) уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами, – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїзної частини вулиці; 6) уздовж підводних кабельних ліній електропередачі – у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, на відстань 100 метрів.
	Для ділянок кабельних ліній електропередачі, що прокладені в тунелях, галереях, на естакадах, стінах, мостах чи в інших підземних або наземних кабельних спорудах, а також для ліній із захищеними, ізольованими та самоутримними ізольованими проводами, прокладених на фасадах будинків, необхідні відстані і заходи захисту встановлюються відповідно до проєктів улаштування цих ліній згідно з Правилами улаштування електроустановок, затвердженими

	наказом Міненерговугілля від 21 липня 2017 р. № 476. Для об'єктів будівництва, які у законний спосіб (наявні відповідні дозволи) розташовані в межах охоронних зон електричних мереж, повинні бути забезпечені відповідні відстані, а також реалізовані заходи захисту, передбачені Правилами улаштування електроустановок.
6. Мінімально допустимі відстані від електричних мереж до будинків, споруд, дерев та інших зелених насаджень, а також від проводів повітряних ліній електропередачі до земельної і водної поверхні встановлюються нормативними актами Міненерго, погодженими з заінтересованими органами.	
	Порядок облаштування та використання охоронних зон
	8. На період будівництва та експлуатації електричних мереж земельні ділянки надаються забудовникам (власникам електричних мереж) відповідно до законодавства, що врегульовує питання землевідведення. У межах охоронних зон електричних мереж землі використовуються у порядку, встановленому законодавством.
	9. Юридичним та фізичним особам, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться об'єкти передачі електричної енергії, зобов'язані вживати належних заходів для збереження зазначених об'єктів, а саме: підтримання пожежобезпечного стану земельних ділянок, своєчасне прибирання соломи, сміття, сухого бур'яну, сухого очерету, заорювання стерні; виконання обґрунтованих вимог власників електричних мереж щодо дотримання обмежень та обтяжень в охоронних зонах;

	забезпечення безперешкодного доступу в установленому порядку уповноважених представників власника електричних мереж до об'єктів передачі електричної енергії, розташованих на території інших юридичних та фізичних осіб, для ремонту і технічного обслуговування цих об'єктів.
7. Уздовж повітряних ліній електропередачі і за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, що знаходяться у лісових та інших зелених масивах, прокладаються просіки:	10. Уздовж повітряних ліній електропередачі і за периметром трансформаторних підстанцій, споруд (опор), розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, які розташовуються на земельних лісових ділянках або на земельних ділянках, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, іншими багаторічними насадженнями (далі – лісові ділянки та інші багаторічні насадження), мають бути прокладені просіки та улаштовані проїзди до споруд (опор) ліній електропередачі та вільні від насаджень земельні ділянки біля споруд (опор). У садах та на землях, зайнятих іншими багаторічними насадженнями з перспективною висотою порід до 4 метрів, улаштовується лише проїзд до споруд (опор).
у насадженнях низькорослих порід дерев висотою до 4 метрів – завширшки не менше за відстань між крайніми проводами повітряної лінії електропередачі плюс 6 метрів (по 3 метри з кожного боку від крайнього до гілок дерев проводу), за умови проходження повітряних ліній електропередачі на територію фруктових садів з насадженнями висотою до 4 метрів прокладання просік не обов'язкове;	11. Улаштування просік або проїздів до споруд (опор) та вільних від насаджень земельних ділянок біля споруд (опор), їх утримання в належному стані здійснюється відповідно до Правил улаштування електроустановок, з дотриманням таких вимог: у насадженнях з перспективною висотою порід промислового чи господарчого призначення до 4 метрів улаштовують проїзди до споруд (опор) для автотранспортної та спеціальної техніки, а також вільні від насаджень земельні ділянки в радіусі до 5 метрів навколо фундаментів або елементів споруд (опор), які необхідні для проведення ремонтних та експлуатаційних робіт. Просіки прокладають у разі, коли необхідність їх улаштування обґрунтована проєктом, викликана умовами будівництва та

	експлуатації ліній електропередачі. За необхідності улаштування просік їх ширина повинна дорівнювати відстані між крайніми проводами (у стані їх найбільшого відхилення) плюс додаткові відстані: для ліній напругою до 20 кВ по 1 метру по обидва боки від проєкції крайніх проводів; для ліній напругою від 35 до 150 кВ по 2 метри по обидва боки від проєкції крайніх проводів; для ліній напругою 220 кВ, 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ та 750 кВ по 3 метри по обидва боки від проєкції крайніх проводів;
у насадженнях висотою понад 4 метри – завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс відстань, що дорівнює середній висоті існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі, при цьому окремі дерева або групи дерев, які ростуть на краю просіки, підлягають вирубці, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до проводів повітряної лінії електропередачі; у міських та районних парках, скверах, лісопарках, протиерозійних, приполонинних, байрачних лісах, особливо цінних лісових масивах, лісах степових,	у насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри в лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчих і захисних лісах, інших багаторічних насадженнях ширина просіки повітряної лінії електропередачі повинна дорівнювати відстані по горизонталі між крайніми проводами плюс додаткова відстань по горизонталі з кожного боку лінії до гілок дерев від крайніх проводів у стані їх найбільшого відхилення, яка повинна бути не менше як: від неізолюваних проводів ліній напругою: 1 метр – до 1 кВ; 2 метри – 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ; 3 метри – 35 кВ, 110 кВ; 4 метри – 150 кВ, 220 кВ; 5 метрів – 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ; 8 метрів – 750 кВ; від ізолюваних проводів ліній напругою 0,5 метра – до 20 кВ; в експлуатаційних лісах з перспективною висотою порід понад 4 метри для повітряної лінії електропередачі напругою понад 1 кВ улаштовують просіку шириною, що дорівнює відстані між крайніми

лісостепових, гірських районів, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища, лісах населених пунктів, лісах зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій необхідно забезпечувати таку ширину просік, щоб відстань від проводів під час їх найбільшого відхилення до гілок дерев по горизонталі була не менш як 2 метри для повітряних ліній напругою 20 кВ, 3 метри відповідно напругою 35 – 110 кВ, 4 метри – 150 – 220 кВ, 5 метрів – 330 – 500 кВ, 8 метрів – 750 кВ.

Просіки для повітряних ліній електропередачі, які проходять через лісові масиви та інші зелені зони, повинні триматися в пожежобезпечному стані силами тих підрозділів, у віданні яких перебувають ці лінії.

проводами плюс додаткова відстань, що дорівнює середній висоті перспективного росту існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі в стані його найбільшого відхилення.

Для експлуатації повітряних ліній, які проходять через ліси, сади або насадження інших дерев, в яких просіку проєктом не передбачено, улаштовують проїзди до опор для автотранспортної та спеціальної техніки, а також вільні від насаджень земельні ділянки в радіусі до 5 метрів навколо фундаментів або елементів опор, які необхідні для виконання ремонтних і експлуатаційних робіт;

у лісах будь-якої категорії з висотою насаджень **понад 4 метри**, де проходять повітряні лінії електропередачі, які забезпечують видачу потужності атомних електростанцій, та повітряні лінії електропередачі, у разі вимикання яких можливі порушення в роботі об'єднаної енергетичної системи України та розвантаження електростанцій, а також повітряні лінії електропередачі, які живлять особливо важливі об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки, улаштовують просіку завширшки не менше за відстань, що дорівнює відстані по горизонталі між крайніми найбільш віддаленими проводами плюс відстані, що дорівнюють середній висоті перспективного росту існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряних ліній електропередачі в стані його найбільшого відхилення;

якщо конструкція повітряної лінії електропередачі забезпечує підвищені вертикальні відстані над насадженнями, а також у місцях зниження рельєфу, на косогорах і в ярах, проходження повітряної лінії електропередачі через насадження необхідно здійснювати відповідно до пункту 10 цих Правил.

При цьому відстань по вертикалі від верху крон дерев до проводу повітряної лінії електропередачі у стані його найбільшого

провисання повинна бути більше як:

2 метри – до 110 кВ;

3 метри – 150 кВ, 220 кВ;

4 метри – 330 кВ;

5 метрів – 400 кВ, 500 кВ;

8 метрів – 750 кВ;

за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, розташованих у лісових ділянках та інших багаторічних насадженнях з перспективною висотою порід до 4 метрів, просіки не улаштовуються.

У лісових ділянках та інших багаторічних насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри мають видалятися окремі дерева або групи дерев, щоб запобігти пошкодженню трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, в разі падіння таких дерев;

окремі дерева або групи дерев, які ростуть на краю просіки або поза просікою, підлягають видаленню, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до крайніх проводів повітряної лінії електропередачі;

юридичним та фізичним, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування землі лісогосподарського призначення, де знаходяться об'єкти електричних мереж, повинні сприяти власникам електричних мереж утримувати просіки в стані пожежної безпеки;

видалення самосійних чагарників і дерев (насаджень) у межах просік, прокладених за проектами будівництва повітряних ліній електропередачі, з метою приведення їх у належний стан виконують власники електричних мереж без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісу;

Розчищення просік здійснюють енергопідприємства, у віданні яких перебувають повітряні лінії електропередачі, а у разі взаємної домовленості – підприємства, організації, приватні особи, у власності чи користуванні яких знаходяться лісові масиви, парки, заповідники, сади та інші багаторічні насадження, згідно з порядком, визначеним енергопідприємством.	
У разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев й інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок цих підприємств і осіб.	у разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев й інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок цих підприємств і осіб;
Прокладання просік обов’язково ведеться таким чином, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей.	прокладання просік обов’язково ведеться таким чином, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей. На пухких (піщаних) ґрунтах, крутих (понад 15 градусів) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та впливу вітрової ерозії, забороняється під час розчистки просік видаляти кущі та молодняк заввишки до 2 метрів, викорчувувати пні.
При цьому не повинні вирубуватися кущі і молодняк, викорчувуватися пні на пухких (піщаних) ґрунтах, крутих (понад 15 (град) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та впливу вітрової ерозії.	
8. Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме: перебувати стороннім особам на території і в	

приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підключення до електричних мереж;

будувати житлові, громадські та дачні будинки;

влаштовувати будь-які звалища;

складати добрива, корми, торф, соломку, дрова, інші матеріали;

розпалювати вогнища;

розташовувати автозаправні станції або інші сховища пально-мастильних матеріалів;

накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;

саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;

влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;

запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв;

здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище;

виконувати роботи із застосуванням ударних

механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі і ті, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі); кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі).	
	12. У межах охоронних зон повітряних ліній забороняється: будувати житлові будинки, будинки громадського призначення; розміщати споруди іншого призначення на меншій відстані від елементів електричних мереж, ніж встановлена цими Правилами; складати будь-які матеріали та сміття, розпалювати вогнища та здійснювати підпал стерні, очерету та бур'яну, влаштовувати звалища; саджати дерева, крім кущів та саджанців з висотою перспективного росту не більш як 2 метри; розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів; влаштовувати спортивні та дитячі майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених в установленому порядку робіт; запускати безпілотні літальні апарати (крім випадків використання їх для забезпечення експлуатації та охорони електричних мереж), повітряні кулі та змії; підсипати та вибирати ґрунт, влаштовувати водосховища, ставки та інші водні споруди; влаштовувати зупинки та стоянки усіх видів транспорту в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.

	13. В охоронних зонах кабельних ліній електропередачі забороняється: - саджати дерева та кущі; - зводити будинки, споруди будь-якого призначення; - виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, автотранспорту та техніки з навантаженням на вісь понад 5 тонн, скидати вантажі масою понад 5 тонн; - зливати їдкі і такі, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали; - кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами, у тому числі займатися промисловим рибальством (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі та/або зв'язку (телемеханіки)).
	14. Фізичним та юридичним особам, у тому числі власникам і користувачам земельних ділянок, у межах охоронних зон електричних мереж (повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв), забороняється виконувати земляні, будівельні та інші роботи, що можуть призвести до порушення безаварійного функціонування об'єктів електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, в тому числі: - перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підключення до електричних мереж; - накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв,

	демонтувати їх елементи.
9. У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд; здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградарств і садів, а також поливання сільськогосподарських культур; проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра; виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 метра, а на орних землях – на глибині понад 0,45 метра, а також розрівнювання ґрунту (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі); риболовля, збирання рослин, влаштування водопою, заготівля льоду (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі).	
10. Роботи в охоронних зонах виконуються відповідно до Умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж згідно з додатком до цих Правил. Підприємства, які виконують роботи в охоронних	

зонах, повинні відшкодовувати енергопідприємствам витрати на оформлення допуску, проведення нагляду та інші додаткові витрати.	
11. Енергопідприємства видають письмові дозволи на використання охоронних зон підприємствам і приватним особам, які виконують: підбивні роботи – тільки після надання енергопідприємству матеріалів, передбачених Єдиними правилами безпеки під час проведення підбивних робіт, затвердженими Державним комітетом України по нагляду за охороною праці; роботи, пов'язані з переобладнанням електричних мереж або захистом їх від пошкоджень – за умови виконання цих робіт за рахунок коштів підприємств або приватних осіб, що здійснюють переобладнання; будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію будинків та споруд поблизу електричних мереж – за умови наявності у проектно-кошторисній документації заходів щодо збереження електричних мереж; будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів, що можуть бути джерелом забруднення або корозії електричних мереж, – за умови наявності у проектно-кошторисній документації заходів запобігання забрудненню і корозії.	
12. Енергопідприємства для забезпечення збереження електричних мереж: видають дозвіл на виконання робіт в охоронних зонах у разі подання заявки не пізніше ніж за 10 діб до початку робіт за умови дотримання зазначених вище умов; здійснюють заходи, спрямовані на захист власних	

діючих кабельних ліній від блукаючих струмів;

встановлюють сигнальні покажчики у місцях перетину кабельних і повітряних ліній електропередачі із судноплавними та сплавними ріками, водосховищами, каналами і озерами. Встановлення сигнальних покажчиків погоджується з басейновими управліннями водного шляху (управліннями каналів) і вноситься останніми у перелік судноплавної обстановки і лоцманські карти.

Траси морських кабельних ліній електропередачі зазначаються у повідомленнях мореплавцям і наносяться на морські карти;

подають власникам вулично-шляхових мереж дані про місця перетину доріг з повітряними лініями електропередачі напругою 330 кВ і вище, а також лініями з меншою напругою висотою над проїжджою частиною 7 метрів і менше для встановлення за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції відповідних дорожніх знаків: «Зупинку заборонено», «Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ... м, заборонено»;

передають оформлені у встановленому порядку матеріали про фактичне розташування електричних мереж відповідним органам району, області для нанесення їх на схеми землеустрою;

здійснюють заходи щодо знищення бур'янів у межах земельних ділянок, наданих у постійне користування під опори повітряних ліній електропередачі;

виконують роботи, пов'язані з ремонтом електричних мереж.

Планові роботи з ремонту та реконструкції ліній

електропередачі, що проходять через сільськогосподарські угіддя, виконуються за погодженням з власниками землі і землекористувачами, як правило, в період, коли угіддя не зайняті сільськогосподарськими культурами або якщо можливо забезпечити збереження цих культур. Планові роботи з ремонту і реконструкції кабельних ліній електропередачі в межах червоних ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть виконуватися тільки після отримання у встановленому порядку ордеру або дозволу (з обов'язковим погодженням з підрозділами пожежної охорони) на їх проведення з обмеженням або заборонаю дорожнього руху з боку власника вулично-дорожньої мережі. Умови виконання зазначених робіт повинні бути погоджені не пізніше як за три доби до їх початку.	
Роботи із запобігання аваріям в електричних мережах, траса яких прокладена в межах багаторічних насаджень, слід виконувати після оформлення належного дозволу (лісорубного квитка) згідно з чинним законодавством.	
Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволяється виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із землекористувачами, але з повідомленням їх про проведення цих робіт у десятиденний термін після їх початку. Роботи із ліквідації аварій кабельних ліній у межах червоних ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть виконуватися без отримання ордеру (дозволу) з подальшим повідомленням власника вулично-дорожньої мережі і уповноваженого підрозділу Національної поліції.	
Підприємства, які виконують зазначені роботи,	

повинні влаштовувати об'їзди, огороджувати місця виконання робіт і встановлювати відповідні дорожні знаки.	
Після закінчення ремонтних робіт енергопідприємства зобов'язані привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власникам землі та землекористувачам збитки, заподіяні під час виконання робіт. Збитки власників землі та землекористувачів визначаються і відшкодовуються в установленому порядку. Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в ордері (дозволі) на виконання робіт.	
	15. Польоти повітряних суден, інше використання повітряного простору над електричними мережами і поблизу них, а також проєктування, будівництво та експлуатація електричних мереж у зоні повітряних польотів повинні здійснюватися відповідно до законодавства, яке регулює використання повітряного простору України.
	16. Власники вулично-дорожньої мережі повинні встановлювати дорожні знаки в місцях перетину доріг з межами охоронних та санітарно-захисних зон електричних мереж напругою 330 кВ і вище, що забороняють зупинку автотранспорту, а також знаки дозволених габаритів у межах цих зон.
	17. Власники електричних мереж для забезпечення охорони електричних мереж: передають оформлені в установленому порядку матеріали про фактичне розташування електричних мереж відповідним органам місцевого самоврядування для нанесення їх на схеми землеустрою; спільно з місцевими органами виконавчої влади проводять

уточнення переліку землевласників, землекористувачів тощо, по території яких проходять траси повітряних ліній, здійснюють інвентаризацію зелених насаджень (дерев, кущів тощо), що потребують підрізки та вирубки, а також визначають об'єкти, які знаходяться в межах охоронних зон без наявності відповідних дозволів;

інформують населення через засоби масової інформації, навчальні заклади, громадські організації про небезпеку, яку представляють лінії електропередачі, а також про збитки, до яких призводить їх вимкнення;

організують вручення місцевій виконавчій владі, керівникам сільськогосподарських структур і лісових господарств, керівникам транспортних господарств та власникам земель або землекористувачам, через територію яких проходять повітряні лінії електропередачі, а також керівникам юридичних осіб, які розташовані поруч з охоронними зонами, повідомлення про вимоги щодо охорони електричних мереж та умов виконання робіт в межах охоронних зон електричних мереж;

під час будівництва нових повітряних ліній електропередачі напругою від 0,38 до 20 кВ, що проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження, повинні на підставі техніко-економічних обґрунтувань передбачати застосування самоутримних ізольованих (захищених) проводів або спеціальних повітряних кабелів;

організують обслуговування навігаційних знаків у місцях перетинання кабельних і повітряних ліній електропередачі із судноплавними та сплавними ріками, водосховищами, каналами та озерами;

здійснюють заходи щодо розчищення трас повітряних ліній електропередачі, знищення бур'янів, сухого очерету і чагарників у

	межах земельних ділянок, наданих у власність чи користування під споруди (опори) повітряних ліній електропередачі; письмово інформують власників або користувачів земельних ділянок про проведення планових робіт з ремонту і реконструкції ліній електропередачі не пізніше ніж за десять днів до початку таких робіт; забезпечують розміщення на об'єктах електричних мереж інформації (у тому числі контакту), необхідної для ідентифікації об'єкта електричних мереж при інформуванні про його несправний стан або аварійну ситуацію; видаляють аварійно небезпечні дерева і гілки в охоронних та санітарно-захисних зонах повітряних ліній електропередачі, що проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження в населених пунктах, без компенсації збитків власникам лісових ділянок та інших багаторічних насаджень; вживають заходів, передбачених нормами та правилами технічної експлуатації електричних мереж.
	Проведення робіт в охоронних зонах електричних мереж
13. Місцеві органи виконавчої влади сприяють енергопідприємствам у роботі із збереження електричних мереж, запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків у діючих електромережах, а також у забезпеченні виконання Правил всіма юридичними та фізичними особами.	
14. У разі збігу охоронної зони лінії електропередачі з смугою відводу залізниць, автомобільних шляхів, охоронними зонами трубопроводів, ліній зв'язку, інших об'єктів проведення робіт, пов'язаних з будівництвом та експлуатацією цих об'єктів на збіжних ділянках, здійснюється з урахуванням вимог відповідних	

нормативних актів.	
15. Тимчасове затоплення земель в охоронних зонах електричних мереж здійснюється за згодою між землекористувачем і енергопідприємством.	
16. Польоти повітряних суден, інше використання повітряного простору над електричними мережами і поблизу них, а також проектування, будівництво та експлуатація електричних мереж у зоні повітряних польотів повинні здійснюватись відповідно до законодавства, яке регулює використання повітряного простору України.	
17. Власники вулично-дорожньої мережі повинні встановлювати дорожні знаки, що забороняють зупинку автотранспорту в місцях перетину доріг з повітряними лініями електропередачі напругою 330 кВ і вище в межах охоронних зон, а також знаки «Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ... м, заборонено».	
	18. Планові роботи з ремонту та реконструкції ліній електропередачі, що проходять через сільськогосподарські угіддя, виконуються за погодженням з власниками землі і землекористувачами, як правило, в період, коли угіддя не зайняті сільськогосподарськими культурами або якщо можливо забезпечити збереження цих культур. Планові роботи з ремонту і реконструкції кабельних ліній електропередачі в межах червоних ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть виконуватися тільки після отримання в установленому порядку відповідного дозвільного документа (з обов'язковим погодженням з підрозділами пожежної охорони) на їх проведення з обмеженням або заборонаю дорожнього руху з боку власника вулично-дорожньої мережі.

	Умови виконання зазначених робіт повинні бути погоджені не пізніше як за три доби до їх початку.
	19. Роботи із запобігання аваріям в електричних мережах, траса яких прокладена в зоні багаторічних насаджень, виконуються після оформлення належного дозволу (лісорубного квитка) згідно з вимогами статті 69 Лісового кодексу України та Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550).
	20. Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволено виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із землекористувачами і без дозволу власника вулично-дорожніх мереж, але з повідомленням їх (за необхідності – з повідомленням відповідного підрозділу поліції) про проведення робіт у триденний термін після їх початку. Роботи із ліквідації аварій кабельних ліній у межах червоних ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть виконуватися без отримання ордера (дозволу) з подальшим повідомленням власника вулично-дорожньої мережі і уповноваженого підрозділу Національної поліції.
	21. Підприємства (організації), які виконують зазначені роботи, повинні влаштовувати об'їзди, огорожувати місця виконання робіт і встановлювати відповідні дорожні знаки.
18. Підприємства, установи, організації та громадяни повинні негайно повідомляти енергопідприємства або місцеві органи виконавчої влади про виявлені обірвані або провислі проводи, пошкоджені опори або небезпеку їх падіння, пошкодження кабелів та інших об'єктів і елементів електричних мереж.	22. При виявленні обірваних або провислих проводів повітряних ліній електропередачі, повалених або наближених до проводів дерев, пошкоджених кабелів та інших пошкоджених елементів електричних мереж, необхідно негайно повідомити про це власника електричних мереж або місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, Національну поліцію.
19. Підприємства, що виконують земляні роботи, у разі	

виявлення кабелю, не позначеного у технічній документації на їх виконання, повинні негайно припинити роботи, вжити заходів до забезпечення збереження кабелю і повідомити енергопідприємство або місцеві органи виконавчої влади.	
	23. У разі виявлення кабельної лінії електропередачі, не зазначеної в технічній документації на виконання робіт, слід негайно припинити роботи, вжити заходів із збереження кабелю і повідомити про це власника електричних мереж, місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.
20. Капітани суден (керівники робіт) у разі випадкового обриву проводів або підняття кабелю з води якорем, рибальським знаряддям та іншим засобом зобов'язані негайно повідомити про це енергопідприємство або місцеві органи виконавчої влади.	24. Капітани суден (керівники робіт) у разі випадкового обриву проводів або підняття кабелю з води якорем, рибальським знаряддям та іншим засобом зобов'язані негайно повідомити про це власника електричних мереж (оператора системи передачі або розподілу) або місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.
	25. Фізичні та юридичні особи, які мають намір планово виконувати земляні, будівельні та інші роботи, виконання яких може становити загрозу надійності електричних мереж та/або скласти безпеку електротравматизму, в межах охоронних зон електричних мереж, повинні за 10 діб повідомити про це власника електричних мереж, який експлуатує такі електричні мережі. Власник електричних мереж за три дні до початку робіт повинен надати погодження (дозвіл) на виконання робіт в охоронних зонах електричних мереж або вмотивовану відмову, визначивши заходи, необхідні для безпечного виконання робіт (у тому числі необхідність присутності представника власника електричних мереж під час виконання робіт), за формами в залежності від виду ліній електропередачі, наведеними у додатках 1 і 2 до цих Правил. До дозволу на виконання робіт в охоронній зоні кабельної лінії

	електропередачі (за необхідності) додається план із зазначенням розміщення та глибини залягання кабельних ліній електропередачі, складений згідно з актом уточнення траси кабельної лінії за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.
	26. У разі проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт в охоронних та санітарно-захисних зонах, що здійснюються з метою запобігання або ліквідації наслідків аварійних ситуацій (стихійних явищ), допускається їх виконання без попереднього погодження з власником електричних мереж та з дотриманням таких вимог: організація, що виконує відновлювальні роботи, водночас з направленням робітників на місце аварії незалежно від часу доби повинна надіслати повідомлення власнику електричних мереж та організаціям, які мають суміжні з місцем аварії кабельні або повітряні лінії, про необхідність прибуття їх представників; до прибуття на місце аварії представника власника електричних мереж земляні роботи в охоронній зоні кабельної лінії електропередачі повинні виконуватися вручну. У разі виявлення кабелю необхідно забезпечити його збереження від пошкоджень; після прибуття на місце аварії представник власника електричних мереж зобов'язаний вказати місце розташування об'єктів передачі електричної енергії, переконатися у повноті заходів безпеки і забезпеченні збереження об'єктів, оформити погодження та контролювати проведення робіт; у разі виконання аварійно-відновлювальних робіт з порушенням (недотриманням) вимог цих Правил власником електричних мереж оформлюється акт-заборона за формою, наведеною у додатку 4 до цих Правил. Забороненими можуть бути роботи, виконання яких з порушенням цих Правил може створити загрозу для життя людей або призвести до пошкодження діючих об'єктів електричних мереж.

	27. Виконавці робіт, майстри, бригадири, кранівники, машиністи землерийних, палезабивних та інших будівельних механізмів і машин до початку робіт в охоронних зонах ліній електропередачі повинні бути ознайомлені представником власника електричних мереж з розміщенням повітряних і кабельних ліній електропередачі.
21. Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі із застосуванням машин і механізмів забороняється обробіток ґрунту в межах обвалування навколо фундаментів і відтяжок опор.	28. Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі із застосуванням машин і механізмів забороняється обробіток ґрунту в межах обвалування навколо фундаментів і відтяжок опор.
22. Працівникам енергопідприємств, у віданні яких перебувають електромережі, надається право безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів електричних мереж, розташованих на територіях інших підприємств, для їх ремонту, технічного обслуговування та оперативних перемикачів.	29. Працівникам власників електричних мереж , у віданні яких перебувають електричні мережі, надається право безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів передачі електричної енергії, розташованих на територіях інших підприємств, для їх ремонту, технічного обслуговування та оперативних перемикачів.
	30. Після завершення робіт в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, виконавець робіт повинен забезпечувати прибирання місця проведення робіт (розрівнювання ґрунту, вивезення сміття, яке накопичувалося під час проведення робіт).
	31. Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в дозволі на виконання робіт. Після закінчення ремонтних або аварійно-відновлювальних робіт підприємство (організація), яке виконувало зазначені роботи, зобов'язане привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власникам землі та землекористувачам збитки, заподіяні під час виконання робіт. Збитки

	власників землі та землекористувачів визначаються і відшкодовуються в установленому законодавством порядку.
	Нагляд (контроль) за дотриманням вимог Правил
23. Контроль за виконанням Правил здійснюється енергопідприємствами. Енергопідприємства мають право припиняти або обмежувати електропостачання споживачів, що порушили Правила. Відновлення електропостачання здійснюється після усунення порушень та відшкодування підприємствам, які експлуатують електричні мережі, заподіяних матеріальних втрат, а також вартості робіт з ввімкнення до електромережі згідно з укладеними договорами.	
	32. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які надають дозволи на розміщення об'єктів будівництва, в тому числі в охоронних та санітарно-захисних зонах електричних мереж, зобов'язані сприяти власникам електричних мереж у роботі із збереження електричних мереж, запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків у діючих електромережах, а також у забезпеченні виконання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами.
	33. Спірні питання, які виникають між власниками електричних мереж, а також юридичними та фізичними особами, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти передачі електричної енергії, розглядаються Держенергонаглядом, ДІАМ, Укртрансбезпекою, Держпраці, ДСНС, Морською адміністрацією, Укравтодором та Держлісагентством у межах повноважень кожного вищезазначеного центрального органу виконавчої влади.
24. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за	34. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення

порушення Правил, склад правопорушень і злочинів та порядок притягнення осіб, що їх вчинили, до адміністративної та кримінальної відповідальності визначаються згідно з чинним законодавством.	вимог цих Правил, склад правопорушень і злочинів та порядок притягнення осіб, які їх вчинили, до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності визначається згідно із законодавством.
25. Збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, відшкодовуються енергопідприємствами у встановленому законодавством порядку.	
Додаток до Правил охорони електричних мереж УМОВИ проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж 1. Умови проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж (далі – Умови) визначають порядок виконання робіт у межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. 2. Відповідно до Правил охорони електричних мереж підприємства, установи, організації, окремі громадяни у разі відведення їм під забудову земельних ділянок, на території яких розташовані електричні мережі, зобов'язані завчасно погоджувати будівництво з енергопідприємствами, у віданні яких перебувають ці мережі.	

3. Підприємства, установи, організації, окремі громадяни, що мають намір виконувати роботи у межах охоронних зон електричних мереж, повинні не пізніше як за три доби повідомити про це енергопідприємство за умови своєчасного одержання письмового дозволу від нього на виконання цих робіт за формами, наведеними у додатках № 1, 2 до цих Умов.

Дозвіл складається у двох примірниках. До нього, за необхідності, додається план із зазначенням розміщення та глибини залягання кабельних ліній електропередачі, складений згідно з актом уточнення їх трас за формою, наведеною в додатку № 3 до цих Умов.

4. Керівники енергопідприємств зобов'язані забезпечувати своєчасне прибуття своїх представників на місце виконання робіт для здійснення технічного нагляду за дотриманням заходів щодо забезпечення збереження електромереж.

5. У разі неприбуття на місце виконання робіт представника енергопідприємства замовник зобов'язаний повторно протягом доби повідомити про це телефонограмою керівника цього підприємства. Виконувати земляні роботи в охоронній зоні кабельної лінії до прибуття представника енергопідприємства забороняється. Збитки, завдані простоями механізмів і робітників у зв'язку з неприбуттям в установлений термін представника енергопідприємства, відшкодовуються цим підприємством.

6. В аварійних випадках, які вимагають невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт в

охоронних зонах, допускається виконання цих робіт без попереднього погодження з власником електричних мереж, але за умови виконання таких вимог:

водночас із направленням робітників на місце аварії, незалежно від часу доби, надсилають телефонограму в організації, які мають суміжні з місцем аварії кабельні комунікації, про необхідність прибуття їх представників;

на місці виконання аварійних робіт повинна постійно знаходитись відповідальна особа, яка має практичні навички і право на проведення таких робіт. Ця особа проводить інструктування робітників щодо правил техніки безпеки;

до прибуття на місце аварії представника енергопідприємства земляні роботи в охоронній зоні повинні виконуватись вручну. У разі виявлення кабелю необхідно забезпечити його збереження від пошкоджень;

після прибуття на місце аварії представник енергопідприємства зобов'язаний вказати місце розташування електрооб'єктів, переконатися у повноті заходів безпеки і забезпечення збереження об'єктів, оформити письмовий дозвіл та контролювати проведення робіт або заборонити їх виконання з врученням акта-заборони, наведеного у додатку № 4 до цих Умов.

7. Перед початком земляних робіт під наглядом персоналу енергопідприємства силами замовника (підрядника) проводиться шурфування кабелів, встановлюються покажчики, обладнується тимчасове загородження. Шурфування проводиться за всією довжиною діючих кабельних ліній у зоні виконання робіт.

8. Уточнена траса кабельних ліній позначається

показчиками висотою 1,5 – 2 метрів у всіх точках відхилення від прямолінійної осі траси більш ніж на 0,5 метра, на всіх поворотах траси, а також на межі вибирання ґрунту, де роботи повинні виконуватися вручну. Показчик являє собою прямокутник з листової сталі розміром 400х300 міліметрів, пофарбований у світлий колір, з нанесеними на нього зображенням блискавки червоного кольору, словами «Копати заборонено, охоронна зона кабелю» із зазначенням меж охоронної зони, адреси і номера телефону (чорним кольором) організації, яка експлуатує кабельні лінії.

Трасу кабельних ліній, прокладену по орних землях і незабудованій місцевості, позначають показниками, встановленими на відстані не менш ніж 500 метрів один від одного, а також у місцях зміни напрямку траси. Показчик встановлюють на стовпі висотою 1,7 метра над поверхнею землі.

До позначення траси кабелів показниками проведення земляних робіт (крім шурфування) не допускається.

9. Місця копання котлованів, траншей, ям мають бути огорожені. На загородженні повинні бути попереджувальні показники і написи, сигнальне освітлення (вночі).

10. Виконавці робіт, майстри, бригадири, кранівники, машиністи землерийних, палезабивних та інших будівельних механізмів і машин до початку робіт в охоронних зонах кабельних ліній повинні бути ознайомлені з розміщенням траси підземних кабельних

ліній. Робітників інструктують щодо порядку виконання земляних робіт вручну і механізованим способом, а також попереджають про небезпеку ураження електричним струмом і відповідальність за пошкодження ліній електропередачі.

11. У разі виявлення кабелю, не позначеного у технічній документації на виконання робіт, слід негайно припинити роботи, вжити заходів до забезпечення збереження кабелю і повідомити про це найближче підприємство (організацію), якому можуть належати кабельні мережі (кабель), або місцеві органи виконавчої влади.

12. Виконання робіт у місцях, де проектом передбачене перенесення діючих ліній електропередачі (постійно або на час проведення робіт), може бути розпочате тільки після перенесення цих ліній.

13. Влаштування тимчасового проїзду для будівельних механізмів і транспорту безпосередньо трасами підземних кабельних ліній будівельна організація має погоджувати з енергопідприємством і здійснювати захист кабельних споруд від пошкоджень шляхом укладання дерев'яних настилів, бетонних плит, підсипання щебеню, гравію, установа дерев'яних або металевих коробів тощо.

14. Під час проведення земляних робіт необхідно дотримувати чинних будівельних норм і правил щодо крутості схилів, укріплення траншей та котлованів під час розробки ґрунту.

15. Забороняється застосування машин і механізмів ударної дії ближче 5 метрів від траси кабелів, а

землерийних машин – у межах охоронної зони кабельних ліній.

Застосування землерийних машин у межах охоронної зони дозволяється лише під час розкопування, яке проводить персонал енергопідприємства. Під час розкопування безпосередньо над кабелем використання землерийних машин та інструментів ударної дії, у тому числі лома і кайла, допускається лише на глибину, за якою до кабелю або захисного покриття залишається шар ґрунту не менше 0,3 метра. Подальше виймання ґрунту повинно проводитися вручну лопатами.

16. Під час копання траншей і котлованів у межах охоронних зон кабельних ліній будівельна організація провадить захист ліній від пошкоджень з виконанням таких вимог:

кабелі, прокладені безпосередньо в ґрунті, повністю відкопують ручним способом і вміщують у суцільний короб (з дерева або облицьований усередині неметалевими матеріалами), який міцно підвішують на хомутах до балок, укладених упоперек траншеї;

кабелі, прокладені в трубах або блоках, відкопують ручним способом до верхнього краю труби (блока), потім укладають балки, до яких підвішують труби (блоки), і продовжують розкопування ґрунту;

якщо копання траншеї або котлована провадиться нижче рівня залягання кабелю або поблизу нього, то вживають заходів для запобігання просіданню або зсуванню ґрунту;

у разі коли кабель відкопується на значну довжину, його захист повинен передбачатись проектом виконання

робіт;

у всіх випадках на засоби захисту відкопаних кабелів слід вивішувати плакати з написом «Стій – напруга»;

узимку виймання ґрунту лопатами в охоронній зоні кабельної лінії можна розпочинати лише після його відігрівання, при цьому не можна допускати пошкодження оболонки та ізоляції кабелю від перегріву, розташовуючи джерела тепла на відстані не ближче 15 сантиметрів від кабелю. Розробка ґрунту із застосуванням клин-молота забороняється;

забороняється засипати кабельні траншеї будівельним сміттям, а для кабелів без броньованої оболонки засипати також і мерзлим ґрунтом;

роботи у місцях перетину з діючими кабельними лініями необхідно виконувати у стислі терміни, не допускаючи тривалих (більше трьох робочих днів) перерв. У протилежному випадку вживають додаткових заходів для збереження відкритих кабелів і забезпечують щоденний нагляд за ними. Зазначені заходи погоджують з енергопідприємством. У разі неможливості вжити необхідних заходів слід засипати кабельну трасу і розрівняти ґрунт в охоронній зоні кабельної лінії.

17. У разі пошкодження кабелю виконавець робіт повинен негайно повідомити про це підприємство, яке експлуатує кабельні лінії та місцеві органи виконавчої влади.

18. Після завершення роботи в охоронних зонах ліній електропередачі організація-виконавець повинна забезпечити розрівнювання ґрунту, відновлення стану дорожнього покриття та всіх навколишніх споруд,

загороджень, майданчиків, вивезення сміття, яке накопичувалося під час проведення робіт, а також не прибиралося іншими організаціями або окремими громадянами з причини проведення робіт.

19. Водії механізмів та вантажопідйомних машин, а також стропальники під час одержання допуску мають бути проінструктовані про порядок проїзду та виконання робіт поблизу повітряних ліній.

20. Під час проїзду під повітряними лініями підйомні і висувні частини механізмів вантажопідйомних машин повинні знаходитись у транспортному положенні. Переїзди поза шляхами під проводами діючої повітряної лінії необхідно здійснювати в місцях найменшого провисання проводів (ближче до опори).

Рух вантажопідйомних машин в охоронній зоні повітряної лінії допускається під безпосереднім наглядом особи, призначеної відповідальною за безпечне переміщення вантажів кранами.

21. Під час проїзду вантажопідйомних машин, механізмів відстані від підйомних та висувних частин, вантажозахватних пристроїв, стропів, вантажів до струмопровідних частин повинні бути не менше як:
(для повітряних ліній напругою)

1 метр – до 35 кВ

1,5 метра – 110 кВ

2 метри – 150 кВ

2,5 метра – 220 кВ

3,5 метра – 330 кВ

4,5 метра – 400 – 500 кВ

6 метрів – 750 кВ.

У разі експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів забороняються підйом і поворот стріли, підйом телескопічної вишки або висувної драбини на висоту і на кут, за яких відстані до струмопровідних частин виявляться меншими, ніж вищезазначені.

22. Встановлювати та працювати на стрілових кранах безпосередньо під проводами повітряної лінії забороняється.

Додаток № 1
до Умов виконання робіт у межах
охоронних зон електричних мереж

(назва енергопідприємства)

ДОЗВІЛ № _____ від _____ 199__ р.
на виконання земляних робіт в охоронній зоні
кабельної лінії електропередачі

(назва кабельної лінії)

Дозвіл виданий _____
(кому, повна назва організації, її адреса та номер телефону)

на виконання робіт з _____
(назва робіт)

Підстава видачі дозволу _____
(лист-клопотання, проект виконання робіт тощо)

Місце виконання робіт _____
(точна назва вулиці, площі,

Додаток 1
до Правил охорони
електричних мереж
(пункт 25)

(назва власника електричних мереж)

ДОЗВІЛ № _____ від _____ 20__ р.
на виконання робіт в охоронній зоні
кабельної лінії електропередачі

(назва кабельної лінії та її окремих ділянок)

Дозвіл виданий _____
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові (за наявності) фізичної особи, місцезнаходження та номер телефону)

на виконання робіт з _____
(назва робіт)

Підстава видачі дозволу: _____

_____ провулка, подвір'я, будинку тощо) Термін виконання робіт: Початок: дата _____, год. _____ Закінчення: дата _____, год. _____ Відповідальним за виконання земляних робіт згідно з розпорядженням (листом) _____, призначений _____ (назва організації) _____ (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи, номер _____ телефону, домашня адреса) 1. Умови виконання робіт: Роботи виконуються ручним способом на ділянках в охоронній зоні кабельної лінії (по 1 метру з обох боків від кабелю або крайніх кабелів) _____ (назва вулиці і позначення ділянок роботи) Роботи виконуються із застосуванням землерийних механізмів на ділянках поза охоронною зоною _____ _____ (назва вулиці і позначення ділянок) з контрольним шурфуванням кабелю _____ (назва кабельних ліній) Шурфування кабелю виконується силами замовника (підрядчика) під наглядом представника _____ (назва енергопідприємства) _____, який викликається телефонограмою (номер телефону _____) не пізніше ніж за три робочих дні до початку виконання робіт. За результатами шурфування складають акт уточнення траси ліній. Роботи з відкопування кабелю без представника енергопідприємства не проводити, а у разі виявлення кабелю земляні роботи припинити і негайно повідомити диспетчера енергопідприємства за телефоном № _____ або чергового району електричних мереж за телефоном № _____.	(лист-клопотання, проєкт організації та/або виконання робіт тощо) Місце виконання робіт: _____ (назва населеного пункту, вулиці, площі, _____ провулка, подвір'я, будинку тощо та/або маркери по трасі, геолокація) Термін виконання робіт: Початок: дата _____, год. _____ Закінчення: дата _____, год. _____ Відповідальним за виконання земляних робіт згідно з розпорядженням (листом) _____ (найменування юридичної особи або прізвище, _____ ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи) призначений _____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), найменування посади, _____ номер телефону, домашня адреса) 1. Умови виконання робіт Роботи виконуються ручним способом на ділянках в охоронній зоні кабельної лінії (по 1 метру з обох боків від траси кабелю, винесеної на поверхню місцевості, або крайніх кабелів) _____ (назва вулиці і позначення ділянок роботи) Роботи виконуються із застосуванням землерийних механізмів на ділянках поза охоронною зоною _____ _____ (назва вулиці і позначення ділянок) з контрольним шурфуванням кабелю _____ (назва кабельних ліній) Шурфування кабелю виконується силами замовника (підрядчика) під наглядом представника _____ (найменування юридичної особи або прізвище, _____ ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, місцезнаходження)
--	--

Для запобігання нещасним випадкам до виявленого кабелю не торкатися, не пересувати і не засипати його.

Під час виконання робіт ручним способом застосовувати ломи, кайла, відбійні молотки дозволяється тільки для розроблення верхнього покриття (асфальту, бруківки тощо). Роботи у мерзлому ґрунті дозволяється виконувати з відігріванням ґрунту за вказівкою енергопідприємства

Відкопування кабелів у місцях перетину проводиться у присутності представника _____.

Відкопані кабелі за вказівкою і під наглядом представника _____ захищаються коробами і надійно закріплюються. Ці роботи виконуються тією ж організацією, що й земляні.

Спеціальні умови виконання робіт _____

З правилами виконання робіт у межах охоронних зон ліній електропередачі, порядком поведження з діючими кабелями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони електричних мереж ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відповідальний за виконання робіт _____
(посада, підпис,

прізвище та ініціали)

Дозвіл видав _____
(посада, підпис, прізвище та ініціали)

2. Допуск до робіт

З відповідальним за виконання робіт _____
(прізвище та ініціали)

_____ на місці їх виконання проведено інструктування відповідального) з правил техніки безпеки під час робіт в охоронних зонах кабельних ліній, зазначені траси кабелів і безпечна зона виконання робіт обмежена попереджувальними плакатами і розпізнавальними знаками.

За результатами шурфування складено акт від _____ № _____ уточнення траси кабельної лінії.

Допуск здійснив і виконання робіт дозволив:

який викликається не пізніше ніж за три робочі дні до початку виконання робіт. За результатами шурфування складають акт уточнення траси ліній.

Роботи з відкопування кабелю без представника власника електричних мереж не проводити, а у разі виявлення кабелю земляні роботи припинити і негайно повідомити власника електричних мереж за номером телефону _____ або чергового району електричних мереж за номером телефону _____.

Для запобігання нещасним випадкам до виявленого кабелю не торкатися, не пересувати і не засипати його.

Під час виконання робіт ручним способом застосовувати ломи, кайла, відбійні молотки дозволяється тільки для розроблення верхнього покриття (асфальту, бруківки тощо). Роботи у мерзлому ґрунті дозволяється виконувати з відігріванням ґрунту за вказівкою власника електричних мереж

Відкопування кабелів у місцях перетину проводиться у присутності представника _____

Відкопані кабелі за вказівкою і під наглядом представника захищаються коробами і надійно закріплюються. Ці роботи виконуються тією ж організацією, що й земляні.

Спеціальні умови виконання робіт _____

З правилами виконання робіт у межах охоронних зон ліній електропередачі, порядком поведження з діючими кабелями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони електричних мереж ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відповідальний за виконання робіт _____
найменування посади, підпис,

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Дозвіл видав _____
(найменування посади, підпис,

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

2. Допуск до робіт

З відповідальним за виконання робіт _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

на місці їх виконання проведено інструктування відповідального) з правил техніки безпеки під час робіт в охоронних зонах кабельних ліній, зазначені траси кабелів і безпечна зона виконання

представник енергопідприємства _____ (посада, _____ підпис, прізвище та ініціали) Роботи розпочав: відповідальний за виконання земляних робіт _____ (посада, _____ назва організації, підпис, прізвище та ініціали) Дата _____ год. _____ 3. Продовження робіт Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт з _____ 199__ р. до _____ 199__ р. _____ (посада, _____ підпис, прізвище та ініціали) Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт з _____ 199__ р. до _____ 199__ р. _____ (посада, _____ підпис, прізвище та ініціали) Складений у двох примірниках 1-й примірник - для _____ (назва організації, яка виконує роботи) 2-й примірник - для _____ (назва енергопідприємства) 4. Закінчення робіт Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято _____ (навести перелік робіт: відновлено стан _____ загороджень, майданчиків; ґрунт розрівняно, сміття _____ вивезене тощо) Відповідальний за виконання робіт _____ Представник енергопідприємства _____ (підпис, _____	робіт обмежена попереджувальними плакатами і розпізнавальними знаками. За результатами шурфування складено акт уточнення траси кабельної лінії від _____ № _____. Допуск здійснив і виконання робіт дозволив: представник власника електричних мереж _____ (найменування посади, _____ підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Роботи розпочав: відповідальний за виконання земляних робіт _____ (найменування посади, _____ найменування юридичної особи, підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Дата _____ год. _____ 3. Продовження робіт Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт з _____ 20__ р. до _____ 20__ р. _____ (найменування посади, _____ підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) У разі потреби змінити умови виконання робіт дозвіл оформлюється окремим дозволом. Складений у двох примірниках: 1-й примірник – для _____; (найменування юридичної особи, яка виконує роботи) 2-й примірник – для _____ (найменування власника електричних мереж) 4. Закінчення робіт Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято _____ (зазначити перелік робіт: відновлено стан _____ загороджень, майданчиків; ґрунт розрівняно, сміття _____ вивезене тощо) Відповідальний за виконання робіт _____
--	---

_____ _____ (прізвище, ініціали) " ____ " _____ 199__ р. _____ Додаток № 2 до Умов виконання робіт у межах охоронних зон електричних мереж _____ _____ (назва енергопідприємства) ДОЗВІЛ _____ від _____ 199__ р. на виконання робіт в охоронній зоні повітряної лінії електропередачі _____ _____ (назва повітряної лінії) Дозвіл виданий _____ _____ (кому, повна назва організації, її адреса та _____ _____ (номер телефону) на виконання робіт з _____ _____ (перелік робіт) _____ _____ Підстава видачі дозволу _____ _____ (лист-клопотання, проект виконання _____ _____ (робіт тощо) Місце виконання робіт _____ _____ (точне місцезнаходження ділянки _____ _____ (виконання робіт) Термін виконання робіт: Початок: дата _____, год. _____ Закінчення: дата _____, год. _____ Відповідальним за виконання робіт, згідно з розпорядженням (листом)	Представник власника електричних мереж _____ _____ (підпис, прізвище, _____ ім'я та по батькові (за наявності)) _____ « ____ » _____ 20__ р. _____ Додаток 2 до Правил охорони електричних мереж (пункт 25) _____ _____ (найменування власника електричних мереж) ДОЗВІЛ № _____ від _____ 20__ р. на виконання робіт в охоронній зоні повітряної лінії електропередачі _____ _____ (назва повітряної лінії) Дозвіл виданий _____ _____ (кому, найменування юридичної особи, її місцезнаходження та _____ _____ (номер телефону) на виконання робіт з _____ _____ (перелік робіт) _____ _____ Підстава видачі дозволу _____ _____ (лист-клопотання, проект виконання _____ _____ (робіт тощо) Місце виконання робіт _____ _____ (точне місцезнаходження ділянки _____ _____ (виконання робіт) Термін виконання робіт: Початок: дата _____, год. _____
--	--

_____, призначений (назва організації) _____ (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи, номер телефону, домашня адреса) 1. Умови виконання робіт: Загальні умови виконання робіт _____ (зазначити охоронну зону, вимоги щодо застосування землерийних та вантажопідйомних машин та ін.) Спеціальні умови виконання робіт, пов'язані з наявністю небезпечних і шкідливих чинників _____ (наведена напруга, електричне поле тощо) З правилами виконання робіт у межах охоронної зони ліній електропередачі, порядком поведінки з діючими лініями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони електричних мереж ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати. Відповідальний за виконання робіт _____ (посада, підпис, прізвище та ініціали) Дозвіл видав _____ (посада, підпис, прізвище та ініціали) 2. Допуск до робіт 3 відповідальним за виконання робіт _____ (прізвище та ініціали відповідального) на місці виконання робіт проведено інструктування з правил техніки безпеки під час робіт в охоронних зонах повітряних ліній, зазначено межі безпечної зони робіт. Допуск здійснив і виконання робіт дозволив: представник енергопідприємства _____ (посада, _____)	Закінчення: дата _____, год. _____ Відповідальним за виконання робіт згідно з розпорядженням (листом) _____ (найменування юридичної особи) призначений _____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), найменування посади, місце роботи, номер телефону, домашня адреса) 1. Умови виконання робіт Загальні умови виконання робіт _____ (зазначити охоронну зону, вимоги щодо застосування землерийних та вантажопідйомних машин та ін.) Спеціальні умови виконання робіт, пов'язані з наявністю небезпечних і шкідливих чинників _____ (наведена напруга, електричне поле тощо) З правилами виконання робіт у межах охоронної зони ліній електропередачі, порядком поведінки з діючими лініями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони електричних мереж ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати. Відповідальний за виконання робіт _____ (найменування посади, підпис, прізвище ім'я, по батькові (за наявності)) Дозвіл видав _____ (найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) 2. Допуск до робіт 3 відповідальним за виконання робіт _____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідального) на місці виконання робіт проведено інструктування з правил техніки безпеки під час робіт в охоронних зонах повітряних ліній, зазначено межі безпечної зони робіт.
---	--

підпис, прізвище та ініціали) Роботи розпочав: відповідальний за виконання робіт _____ _____ (посада, назва організації, підпис, прізвище та ініціали) Дата _____ год. _____ 3. Продовження робіт Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт з _____ 199__ р. до _____ 199__ р. _____ _____ (посада, підпис, прізвище та ініціали) Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт з _____ 199__ р. до _____ 199__ р. _____ _____ (посада, підпис, прізвище та ініціали) Складений у двох примірниках 1-й примірник - для _____ _____ (назва організації, яка виконує роботи) 2-й примірник - для _____ _____ (назва енергопідприємства) 4. Закінчення робіт Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято _____ _____ (зазначити на відновлення стану ділянки охоронної зони повітряних ліній) Відповідальний за виконання робіт _____ _____ (підпис, прізвище, ініціали) Представник енергопідприємства _____ _____ (підпис, прізвище, ініціали)	Допуск здійснив і виконання робіт дозволив: представник власника електричних мереж _____ _____ (найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) Роботи розпочав: відповідальний за виконання робіт _____ _____ (найменування посади, найменування юридичної особи , підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) Дата _____ год. _____ 3. Продовження робіт Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт з _____ 20__ р. до _____ 20__ р. _____ _____ (найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт з _____ 20__ р. до _____ 20__ р. _____ _____ (найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) Складений у двох примірниках: 1-й примірник – для _____; _____ (найменування юридичної особи, яка виконує роботи) 2-й примірник – для _____ _____ (найменування власника електричних мереж) 4. Закінчення робіт Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято _____ _____ (зазначити проведені роботи для відновлення стану ділянки охоронної зони повітряних ліній)
---	---

" ____ " _____ 199__ р. Додаток № 3 до Умов виконання робіт у межах охоронних зон електричних мереж АКТ № ____ уточнення траси кабельної лінії _____ (назва лінії) _____ 199__ р. (дата) Ми, які нижче підписалися, склали цей акт про те, що під час уточнення траси кабельної лінії електропередачі _____ (назва) _____ викопано шурфів у кількості _____ шт., встановлено розпізнавальні та попереджувальні покажчики кабельної лінії. Представник енергопідприємства повинен бути присутнім під час виконання робіт _____ (зазначити дату і годину) Межами робочого місця і умовами безпечного виконання робіт визначено _____ _____ _____ Уточнення траси кабельної лінії проводилось згідно з дозволом від _____ 199__ р. N _____ на виконання робіт поблизу кабельних ліній. Представник енергопідприємства _____ (посада, підпис, прізвище, ініціали) Представник Замовника _____ (посада, підпис, прізвище, ініціали) Представник Підрядчика _____ (посада, підпис, прізвище, ініціали)	Відповідальний за виконання робіт _____ (підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) Представник власника електричних мереж _____ (підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) Додаток 3 до Правил охорони електричних мереж (пункт 25) АКТ № ____ уточнення траси кабельної лінії _____ (назва лінії) _____ 20__ р. (дата) Ми, які нижче підписалися, склали цей акт про те, що під час уточнення траси кабельної лінії електропередачі _____ (назва лінії) _____ викопано шурфів у кількості _____ шт., встановлено розпізнавальні та попереджувальні покажчики кабельної лінії. Представник власника електричних мереж повинен бути присутнім під час виконання робіт _____ (зазначити дату і годину) Межами робочого місця та умовами безпечного виконання робіт визначено _____ _____ _____ Уточнення траси кабельної лінії проводилось згідно з дозволом від _____ 20__ р. № _____ на виконання робіт поблизу кабельних ліній. Представник власника електричних мереж _____ (найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) Представник замовника _____ (найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
--	---

Додаток № 4
до Умов виконання робіт у межах
охоронних зон електричних мереж

_____ (назва енергопідприємства)

Кому _____

АКТ-ЗАБОРОНА _____ від _____ 199__ р.

Відповідно до Правил охорони електричних мереж і з метою запобігання пошкодженню лінії електропередачі, що може призвести до нещасних випадків, значного недовідпуску електроенергії, пошкодження обладнання _____ забороняє

_____ (назва енергопідприємства)

виконання будівельно-монтажних і земельних робіт на ділянці лінії електропередачі _____

_____ (назва лінії, межі охоронної зони)

Ескіз заборонної зони наведено на зворотному боці цього акту.

Причина заборони _____

Дозвіл на виконання робіт необхідно отримати в _____

(назва

_____ енергопідприємства, адреса, номер телефону)

Акт склав представник енергопідприємства:

_____ (підпис, прізвище та ініціали)

Акт вручив _____

_____ (підпис, прізвище та ініціали)

_____ (дата, год.)

Представник підрядчика _____
(найменування посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Додаток 4
до Правил охорони
електричних мереж
(пункт 26)

_____ (найменування власника електричних мереж)

Кому _____

АКТ-ЗАБОРОНА

від _____ 20__ р. № _____

Відповідно до Правил охорони електричних мереж і з метою запобігання пошкодженню лінії електропередачі, що може призвести до нещасних випадків, значного недовідпуску електроенергії, пошкодження обладнання, _____

_____ (найменування власника електричних мереж)

забороняє виконання будівельно-монтажних, відновлювальних і земельних робіт на ділянці лінії електропередачі _____

_____ (назва лінії, межі охоронної зони)

Ескіз заборонної зони наведено на зворотному боці цього акта (з можливим додаванням з фотофіксацією місяця проведення робіт).

Причина заборони _____

Дозвіл на виконання робіт необхідно отримати в _____

_____ (найменування власника електричних

_____ мереж, місцезнаходження, номер телефону)

Акт склав представник власника електричних мереж:

----- (лінія відривання) РОЗПISKA про отримання акта-заборони від _____ 199__ р. № _____ на виконання робіт у зоні _____	_____ (підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) Акт вручив: _____ (підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) _____ (дата, год.) ----- (лінія відрізу) РОЗПISKA про отримання акта-заборони від _____ 20__ р. № _____ на виконання робіт у зоні _____
Акт-заборону отримав і про відповідальність за порушення Правил охорони електричних мереж та Умов проведення робіт в охоронних зонах електричних мереж попереджений. "_____" _____ 199__ р. _____ (посада, підпис, прізвище та ініціали) назва організації _____ адреса _____ _____ номер телефону _____. (зворотний бік акта-заборони)	Акт-заборону отримав і про відповідальність за порушення Правил охорони електричних мереж попереджений. «____» _____ 20__ р. _____ (найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) Найменування юридичної особи _____ Місцезнаходження _____ _____ номер телефону _____ (зворотний бік акта-заборони)
Ескіз заборонної зони для проведення робіт поблизу _____ (назва лінії електропередачі) _____ Примітка. На ескізі зазначаються опори ЛЕП, їх номери,	Ескіз заборонної зони для проведення робіт поблизу _____ (назва лінії електропередачі) Примітка. На ескізі зазначаються опори ЛЕП, їх номери, кабельні лінії, прив'язка до місцевості: доріг, будівель, споруд; напрямки горизонту та населених пунктів, номери будинків та інше. Червоним або іншим кольором позначають межі та розміри заборонної зони.

кабельні лінії, прив'язка до місцевості: доріг, будівель, споруд;
напрямки горизонту та населених пунктів, номери будинків та інше.
Червоним або іншим кольором позначають межі та розміри заборонної
зони.

Ескіз виконав _____
(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Дата _____ год. _____

(лінія відривання)

Ескіз виконав _____
(найменування посади, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дата _____ год. _____

(лінія відрізу)

**Т.в.о. Голови Державної інспекції
енергетичного нагляду України**

Роман БОДНАР

«___» _____ 2021 р.



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mre.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

Державна інспекція енергетичного
нагляду України

Про розгляд проєкту постанови

Міністерство енергетики України, в межах компетенції, розглянуло проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж», надісланий листом Держенергонагляду від 11.03.2021 № 7/7.1-824-21, та погоджує зазначений проєкт постанови без зауважень.

Додаток на 23 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра

Юрій БОЙКО



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від «___» _____ 2021 р. № _____

Київ

Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Внести зміни до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 28), виклавши їх у редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1997 р. № 209
(у редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від _____ 2021 р. № _____)

ПРАВИЛА охорони електричних мереж

Загальна частина

1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, а також визначають заходи з охорони електричних мереж.

2. Дія цих Правил поширюється на учасників ринку електричної енергії, юридичних та фізичних осіб, у власності яких перебувають об'єкти передачі електричної енергії і/або які здійснюють їх експлуатацію (далі – власники електричних мереж), а також яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти передачі електричної енергії.

3. Ці Правила запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використовуються у разі проєктування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.

4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», «Про ринок електричної енергії».

5. Відносини, пов'язані з виконанням вимог щодо визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, регулюються Земельним та Лісовим кодексами України, Законами України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», «Про ринок електричної енергії», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги» та «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, нормами та правилами.





МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mpe.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

26.04.2021 № 135

На № _____

ДОВІДКА

Відповідно до наказу Міненерго від 26 квітня 2021 року № 180-в/а у зв'язку з відпусткою в.о. Міністра енергетики України Вітренка Ю.Ю., заступник Міністра Бойко Ю.М. 26 квітня 2021 року виконує його обов'язки.

Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги.

Заступник начальника управління-
начальник відділу
Управління роботи з персоналом



Наталія СЛУЦЕНКО

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж»

I. Визначення проблеми

Правила охорони електричних мереж затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 р. № 209 (далі – Правила). Останні зміни цих Правил здійснено постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 161 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань безпеки дорожнього руху» в частині коригувань окремих назв організацій.

Таким чином, більше 20 років вимоги Правил охорони залишалися незмінними. Водночас протягом цього періоду відбулися суттєві зміни в законодавстві України, а також зазнали змін відповідні технічні норми та правила, що впливають на формування та реалізацію вимог Правил.

Лише протягом 2020 року було зафіксовано 367 випадків порушення охоронних зон електричних мереж різних рівнів напруги та виявлено недотримання їх власниками вимог експлуатації електричних мереж в частині утримання охоронних зон у належному стані. Це стало причиною значної кількості відключень електричних мереж і, як наслідок, знеструмлення споживачів. Загальний недовідпуск електричної енергії склав 1515,44 тис. кВт*год.

Так, порушення вимог Правил у частині охорони мереж та охоронних зон в 2020 році призвело до прямих збитків у системоутворюючій мережі системи передачі 220-750 кВ через падіння і пошкодження опор більше ніж на 5 млн грн (збиття сільгосптехнікою – 2 опор 750 кВ, 1 опори 330 кВ та 1 опори 220 кВ), крадіжки металевих кутників з опор призвели до збитків більше ніж на 12 млн грн.

У системах розподілу було пошкоджено 115 опор ПЛ 35-150 кВ та 1102 опори ПЛ 0,4 -10 кВ.

Водночас рівень аварійності в електричних мережах напругою 10 (6) – 110 (150) кВ, а це близько 830 тис. км, залишається достатньо високим і спостерігається збільшення кількості відключень та їх тривалості, зокрема, через двозначність тлумачень окремих вимог Правил, особливо споживачів електричної енергії, розподіл електричної енергії для яких здійснюється операторами систем розподілу через мережі інших споживачів (власників електричних мереж).

Досвід експлуатації електричних мереж довів, що цілий ряд саме таких конфліктних ситуацій пов'язано з особливим режимом охоронних зон, розбіжностями в нормативно-правових актах, нечіткими формулюваннями



Сертифікат
58E2D9E7F900307B04000000A38E2F00B61A8600
Підписувач Боднар Роман Валерійович
Дійсний з 15.07.2020 по 15.07.2022



Держенергонагляд
7/8.1-1555-21 від 31.05.2021

вимог щодо проєктування відповідних охоронних зон, а також доглядом за зеленими насадженнями, які знаходяться в охоронних зонах електричних мереж.

Причинами цього стало:

невиконання в повному обсязі учасниками ринку електричної енергії, юридичними та фізичними особами, у власності яких перебувають об'єкти електричних мереж і/або які здійснюють їх експлуатацію, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти електричних мереж, вимог щодо забезпечення утримання охоронних зон у належному стані;

наявність в діючих нормативних документах нечіткого формулювання вимог щодо проєктування відповідних охоронних зон, а також догляду за зеленими насадженнями, які знаходяться в охоронних зонах електричних мереж;

непроведення в повному обсязі обслуговування електричних мереж;

викривлення державної статистики щодо аварійності та її наслідків;

відсутність дієвого державного впливу на порушників вимог норм та правил.

Таким чином, загальнодержавною проблемою є зниження рівня надійності та якості енергозабезпечення споживачів (безпеки постачання) через нехтування власниками електричних мереж вимогами норм з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання учасників ринку електроенергії щодо утримання електричних мереж у належному технічному стані.

Забезпечення нормативного та нормативно-правового регулювання шляхом унормування визначених питань не забезпечує належної і дієвої реакції з боку суб'єктів господарювання – учасниками ринку електричної енергії.

Саме тому виникла необхідність перегляду питань щодо організації визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, а також визначення заходів з охорони електричних мереж.

Нова редакція Правил відповідає вимогам чинного законодавства та інших нормативних документів, враховує досвід експлуатації електричних мереж, чітко розмежовує обов'язки власників електричних мереж та суб'єктів господарювання щодо дотримання особливого режиму охоронних зон електричних мереж.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	+	—
Держава	+	—

Суб'єкти господарювання	+	–
У тому числі суб'єкти малого підприємництва	–	+

За допомогою ринкових механізмів проблема не може бути розв'язана, оскільки питання пов'язані із забезпеченням належного виконання вимог норм та правил, пов'язаних із визначенням меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, а також визначенням заходів з охорони електричних мереж.

II. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є здійснення:

гармонізації норм та правил, що регулює питання визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, а також визначають заходи з охорони електричних мереж;

мінімізації впливу державних органів на суб'єктів господарювання та усунення правових колізій шляхом запровадження чітких вимог до організації проектування відповідних охоронних зон, а також догляду за зеленими насадженнями, які знаходяться в охоронних зонах електричних мереж;

підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких відносяться питання нагляду за організацією проектування відповідних охоронних зон, а також догляду за зеленими насадженнями, які знаходяться в охоронних зонах електричних мереж;

посилення відповідальності за порушення норм і правил, що регулюють питання організації проектування відповідних охоронних зон, а також догляду за зеленими насадженнями, які знаходяться в охоронних зонах електричних мереж.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1. Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж» (далі –	Впровадження регуляторного акта дозволить врахувати вимоги чинного законодавства та інших нормативних документів, врахувати досвід експлуатації електричних мереж, чітко розмежувати обов'язки власників електричних мереж та суб'єктів господарювання щодо дотримання особливого режиму охоронних зон електричних мереж, що дозволить поліпшити спроможність

проект постанови)	електроенергетичної галузі забезпечувати потреби споживачів в електричній енергії, усунути правові колізії, підвищити ефективність діяльності центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких відносяться питання нагляду за організацією проектування відповідних охоронних зон, а також догляду за зеленими насадженнями, які знаходяться в охоронних зонах електричних мереж.
Альтернатива 2. Збереження чинного способу регулювання	У діючому законодавстві не врегульовані, а також існують законодавчі колізії щодо формування обов'язків учасників ринку електричної енергії, юридичні та фізичні особи, у власності яких перебувають об'єкти електричних мереж і/або які здійснюють їх експлуатацію, а також підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти електричних мереж. Зазначене призводить до зниження рівня надійності та якості енергозабезпечення споживачів (безпеки постачання).

1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Прийняття регуляторного акта	Прийняття регуляторного акта дозволить підвищити надійність та безпеку роботи об'єднаної енергосистеми України шляхом створення єдиних прозорих вимог до визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, а також визначення заходів з охорони електричних мереж, створення реальних інструментів контролю за діяльністю учасників ринку електричної енергії в частині	Відсутні

	технічного стану енергообладнання та мереж.	
Збереження чинного регулювання	Відсутні	Виникнення загрози щодо збереження цілісності та надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України через незадовільний стан та неналежну організацію експлуатації електричних мереж, а також забезпечення безпеки постачання електричної енергії населенню та різним галузям економіки країни.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Прийняття регуляторного акта	Забезпечує належний рівень якості та надійність постачання електричної енергії споживачам України незалежно від періодів часу та групи споживачів	Відсутні
Збереження чинного регулювання	Відсутні	Створює ризик щодо зниження рівня якості та надійності постачання електричної енергії споживачам України, особливо у зимовий період, а також забезпечення постачання електричної енергії споживачам.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі, у т.ч. СГД-фізичні особи	Мікро, у т.ч. СГД-фізичні особи	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	302	4115	0	0	4417
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	6,83%	93,17%	0%	0%	100%

Дія проекту акта поширюється на учасників ринку електричної енергії, юридичні та фізичні особи, у власності яких перебувають об'єкти електричних мереж і/або які здійснюють їх експлуатацію, а також на підприємства, установи, організації та громадян, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти електричних мереж.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Прийняття регуляторного акта	У разі прийняття регуляторного акта суб'єкти господарювання (споживачі електричної енергії) будуть забезпечені надійним та якісним електропостачанням. Центральні органи виконавчої влади отримають можливість у законний спосіб здійснювати відповідні моніторинги, розслідування та брати участь у комісіях, що забезпечить підвищення рівня надійного (безперервного) та безпечного постачання електричної енергії споживачам.	Відсутні

Збереження чинного регулювання	Відсутні	Виникнення загрози забезпечення безпеки постачання електричної енергії населенню та різним галузям економіки країни та суб'єктам господарювання.
--------------------------------	----------	--

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.	Відсутні
Альтернатива 2.	Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Прийняття регуляторного акта	4	Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою, проблема існувати не буде, що дозволить в повній мірі забезпечити зниження ризиків щодо надійного (безперервного) та безпечного постачання електричної енергії споживачам.
Збереження чинного регулювання	1	Проблема залишиться невирішеною, що не дозволить в повній мірі забезпечити надійне (безперервне) та безпечне постачання електричної енергії споживачам.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акта	Забезпечення надійним та якісним електропостачан ням споживачів України	Відсутні	У разі прийняття регуляторного акта цілі державного регулювання будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить потребу у вирішенні визначеної проблеми.
Збереження чинного регулювання	Відсутні	Невизначеність для центральних органів виконавчої влади щодо організації проєктування відповідних охоронних зон, а також догляду за зеленими насадженнями, які знаходяться в охоронних зонах електричних мереж, що унеможлиблює своєчасне реагування та усунення проблемних ситуацій щодо надійного (безперервного) та безпечного постачання	У разі залишення існуючої ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

		електричної енергії споживачам.	
--	--	---------------------------------	--

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта	Дозволяє вирішити проблему шляхом мінімізації негативних наслідків у разі порушення надійного (безперервного) та безпечного постачання електричної енергії споживачам.	Ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта не передбачається.
Збереження чинного регулювання	Відсутні	Ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта не передбачається.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми, є прийняття регуляторного акта, що дозволить забезпечити збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використовувати у разі проєктування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.

Нова редакція Правил, що затверджується постановою, відповідатиме вимогам чинного законодавства та інших нормативних документів, враховуватиме досвід експлуатації електричних мереж, чітко розмежує обов'язки власників електричних мереж та суб'єктів господарювання щодо дотримання особливого режиму охоронних зон електричних мереж.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта не передбачаються.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- 1) забезпечення постійного моніторингу безпеки постачання електричної енергії;
- 2) розмір коштів і час, які витратимуть суб'єкти (об'єкти) електроенергетики на виконання вимог регуляторного акта, – не зміниться;
- 3) кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, – 75100 суб'єктів господарювання;
- 4) розмір надходжень до державного бюджету – не зміниться;
- 5) рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – високий.

Проект регуляторного акта разом з матеріалами, що обґрунтовують його прийняття, оприлюднено на офіційному вебсайті Держенергонагляду: <https://sies.gov.ua/>. Держенергонагляд у межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися Державною інспекцією енергетичного нагляду України статистичним методом.

Базове відстеження результативності акта буде здійснюватися після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

**Т.в.о. Голови Державної інспекції
енергетичного нагляду України**

Роман БОДНАР

«___» _____ 2021 р.

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання, які виникають внаслідок дії
регуляторного акта

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	0	0
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	0	0
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	0	0
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень	0	0
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	0	0
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	0	0
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	0	0

8	Інше (уточнити), гривень	0	0
9	РАЗОМ, гривень	0	0
10	Кількість суб'єктів господарювання, які задіяні в заходах	4417	4417
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання, гривень	0	0

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання /підвищення кваліфікації персоналу тощо	0	0	0

Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)	Витрати за п'ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)	0	0

Вид витрат	Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам	0	0	0	0

(витрати часу персоналу)				
--------------------------	--	--	--	--

Вид витрат	Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)	0	0	0	0

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших	0	0	0	0

експертиз, страхування тощо)				
---------------------------------	--	--	--	--

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	0	0	0

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	0	0

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж»

28.04.2021

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна інспекція енергетичного нагляду України повідомляє про оприлюднення на офіційному вебсайті Державної інспекції енергетичного нагляду України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж» (далі – проект постанови) з метою одержання зауважень і пропозицій до неї від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Проект постанови розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», якою визначено, що додаткові вимоги щодо особливого режиму використання земель у межах спеціальних зон об'єктів енергетики встановлюються Правилами охорони електричних мереж, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання питань щодо встановлення вимог до охорони електричних мереж, підвищення надійності електропостачання та безпеки населення шляхом удосконалення господарсько-правових відносин між учасниками ринку електричної енергії, юридичними та фізичними особами, у власності яких перебувають об'єкти електричних мереж і/або які здійснюють їх експлуатацію, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким надано у власність, постійне, або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти електричних мереж.

Проект постанови оприлюднений на офіційному вебсайті Державної інспекції енергетичного нагляду України в мережі Інтернет (<https://sies.gov.ua/>) у рубриці «Діяльність» підрубриці «Регуляторна діяльність» у розділі «Проекти регуляторних актів».

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються протягом місяця з дня оприлюднення в письмовому або електронному вигляді на адреси:

Державна інспекція енергетичного нагляду України, вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112

e-mail: bureau@sies.gov.ua